



MYX KRONOX

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeFit²

ENGLISH

CHARGING	05	SLEEP	11
PAIRING	06	GOALS	12
WEARING	08	REMINDERS	12
DISPLAY	09	NOTIFICATIONS	13
ACTIVITY	10	TECH SPECS	14

OVERVIEW



To interact with ZeFit² touchscreen, double tap on the touch-sensitive area. ZeFit² touchscreen only respond to tap gestures in this specific touch-sensitive area. ZeFit² screen turns off when not in use. Double tap the touch area to wake the device. To ensure ZeFit² is responding accurately to your taps, we recommend using your fingertip and not your nail. To move between screens, swipe left or right

1. CHARGING



Charge ZeFit² for two hours before your first use.

1. Put ZeFit² on the magnetic charging dock
2. Make sure the pin on the charging dock fit correctly onto the charging terminals on the back of ZeFit²
3. Plug the small end of the USB cable provided into the charging's dock USB port
4. Plug the big end of the USB cable into a power source
5. A battery indicator will fill to indicate charging is in progress. Once ZeFit² is charged, the battery indicator will be full

i


A full charge takes 1:30 hour. When the battery level gets low, a battery indicator will appear.

2. PAIRING

The first time you use ZeFit², a **SET UP** message will prompt you to set up your ZeFit² using a mobile device or a computer.

GET ZeFit² APP

To set up your ZeFit² using your mobile device, you first need to get ZeFit² App. Search for **ZeFit²** App in the App store, Google Play or Windows Phone store, download and install the App on your mobile device.



System Requirements

iOs

iOS 7+ devices with Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3rd, 4th
and 5th gen) iPad Mini, iPod touch (5th gen)

Android

Select Android 4.3 +
devices that support
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Select Windows
Phone 8.1 that support
Bluetooth 4.0 BLE

Visit www.mykronoz.com to get the latest compatibility list

1. Enable Bluetooth on your mobile device
2. Open ZeFit² App on your mobile device. **Sign up** if you are a new member or **Log in** with your existing account. After entering your personal information, tap **Set up**
3. Make sure ZeFit² is nearby and select ZeFit² in the list of devices
4. You will receive a pairing request on your mobile device. Press **Pair** to accept it
5. Then, a pairing request will appear on your ZeFit² display
Tap on your ZeFit² to accept the pairing
6. When ZeFit² is successfully paired, you will be notified on ZeFit² and on your mobile device's screen



- You can also set up your ZeFit² using our Mac or PC software available on MyKronoz website: <http://www.mykronoz.com/support/>
- *System requirements:* Windows 7,8, XP - Mac OS X 10.8 and above

i

If pairing fails, repeat the same steps. Pairing is a one-time process. If you want to pair ZeFit² with another account, you first need to unpair it from the current one. Open ZeFit² App, go to Settings > Connect ZeFit² > Unpair ZeFit² . Tap Connect ZeFit² to pair a new device

3. WEARING



ZeFit² has a removable wristband and is adjustable to fit different wrist sizes.


1. Pop ZeFit² tracker unit into the wristband
2. Place ZeFit² around your wrist and put the clasp pin inside the hole
3. Press a few times to ensure the pin is fully inserted and that ZeFit² is securely fastened



To get the most accurate data, we recommend wearing ZeFit² on your non-dominant hand and not too loose.

3. DISPLAYS

Homepage 24h



Successful pairing




Sleep mode




Anti-lost alert



Homepage 12h




Syncing



Activity mode



Incoming call



Pairing request



Upgrading



Full memory



Low power



ZeFit² will automatically sync the time and date of your paired mobile device. You can set your preferred time and date format manually in the Settings tab of ZeFit² App. Make sure you keep the device charged to avoid the time being reset

4. ACTIVITY

ZeFit² tracks the number of steps taken, distance travelled and calories burned throughout the day. You can view your daily activity in real-time on ZeFit² display by swiping left or right on the touchscreen.



You can also monitor your activity data and history from the **Activity** tab of ZeFit². On the main activity screen, you can check your performance level against your daily goals. Click on any activity bar to get a detailed graph of your daily, weekly and monthly performance.



ZeFit² shows daily data. The activity tracker resets at midnight. To upload your latest activity data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeFit² App

5. SLEEP

ZeFit² tracks the hours slept and the quality of your sleep (light sleep, deep sleep, awake times)

■ START / EXIT SLEEP MODE

To start sleep mode, open ZeFit² App, tap on the bottom purple sleep bar, click on **Add sleep log > Start Sleep now**

To end sleep mode, open ZeFit² App, tap on the bottom purple sleep bar, click on **Add sleep log > Awake**

■ PRESET SLEEP

Open ZeFit² App > Go to **Settings > Advanced Settings** > Click on **Preset sleep** to enter your desired bed and wake up times. By default, ZeFit² will track your sleep from 11pm until 7am.




To upload your latest sleep data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeFit² App. If you forgot to activate sleep mode, you can manually add sleep logs in ZeFit² App. Open ZeFit² App, click on **Add sleep log > Add sleep**

6. GOALS

Tap the **Goals** tab of ZeFit² App to set daily goals for steps taken, distance travelled, calories burned and hours slept. Click on the sync button in the upper right corner to save your goals. On the Steps screen of your ZeFit², a progress bar will show how close you are to your daily goal.

Once you hit one of your daily goal, ZeFit² will gently vibrate and display a Goal achieved icon



7. REMINDERS

Tap the **Reminders** tab of ZeFit² App to add daily life reminders. You can set up to 6 daily reminders, and choose the type of reminder and preferred time and day. ZeFit² will gently vibrate and display the corresponding reminder icon to alert you. A single tap on your ZeFit² can dismiss the reminder. If not dismissed, the same alert will repeat after two minutes.

8. NOTIFICATIONS

ZeFit² shows notifications of incoming and missed calls, SMS, email, social media activity, calendar events and anti-lost alert*. Open ZeFit² App, tap **Settings** > **Notifications** to select the notifications you want to receive onto your ZeFit². If you wish to disable certain notifications, swipe the selection button to the left. A single tap on your ZeFit² can dismiss the notification. If not dismissed, the notification will reappear next time you wake up the screen.

Setting up notifications for iOS users:

- Go to "Settings" of your iOS device
- Tap "Notification Center"
- Select which type of notifications you wish to receive on ZeFit²
- Enable "Show in Notification Center" to receive the notification on ZeFit²



Caller ID supports latin character only. For more languages support, please contact support@mykronoz.com. *Windows Phones may not support those features, please contact support@mykronoz.com for more information.

9. TECH SPECS

Size & Circumference	48 x 20 x 9.3 mm Min: 159 mm Max: 194 mm
Weight	21.5 g
Bluetooth	4.0 BLE
Bluetooth operating range	Up to 5 meters
Battery type	55 mAh
Battery life	Up to 5 days
Charging time	2 hours
Memory	5 days of activity
Display	Touchscreen OLED 128*32 pixels
Sensor	3-axis accelerometer
Operating temperature	-20°C to +40°C
Water resistance	IP67
International warranty	1 year

ZeFit²

FRANÇAIS

CHARGE	18	SOMMEIL	23
APPAIRAGE	19	OBJECTIFS	24
COMMENT LA PORTER	20	RAPPELS	24
AFFICHAGES	21	NOTIFICATIONS	25
ACTIVITÉ	22	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	26

PRÉSENTATION



Pour interagir avec l'écran tactile de ZeFit² appuyez deux fois sur la zone tactile. L'écran tactile de ZeFit² répond uniquement aux touchés dans cette zone spécifique. L'écran de ZeFit² s'éteint lorsque vous ne l'utilisez pas. Appuyez deux fois sur la zone tactile pour rallumer l'écran de l'appareil. Pour s'assurer que ZeFit² réponde précisément aux pressions, nous recommandons d'utiliser votre doigt et non votre ongle. Pour naviguer d'un écran à un autre, faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou la droite

1. CHARGE



Chargez ZeFit² pendant deux heures avant sa première utilisation.

1. Disposez ZeFit² sur son socle de charge magnétique
2. Assurez-vous que les bornes du socle soient bien alignées avec les contacts de charge situés à l'arrière de ZeFit²
3. Branchez la petite extrémité du câble USB fourni dans le port USB de la station de charge
4. Branchez la grande extrémité du câble USB à une source d'alimentation
5. Un indicateur de la batterie confirme que la recharge est en cours. Une fois ZeFit² est chargée, l'indicateur de la batterie sera plein

i


Une charge complète prend 1h30. Lorsque le niveau de la batterie est faible, un indicateur de batterie s'affiche

2. APPAIRAGE

Lors de la première utilisation de ZeFit², le message **SET UP** à l'écran vous indiquera de la configurer à l'aide de votre appareil mobile ou de votre ordinateur.

Téléchargez l'application ZeFit²

Pour configurer votre ZeFit² à l'aide de votre appareil mobile, vous devez préalablement télécharger l'application ZeFit². Recherchez l'application ZeFit² sur l'App store, Google Play ou Windows Phone store, téléchargez la et installez-la sur votre appareil mobile.



Configurations requises

iOs

Les appareils iOS 7+ équipés de Bluetooth 4.0 BLE - iPhone 4s, 5, 5s, 6, 6 Plus - iPad (3^{ème}, 4^{ème} and 5^{ème} gen.) iPad Mini - iPod touch (5^{ème} gen.)

Android

Certains appareils Android 4.3 + équipés de Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Certains appareils Windows Phone 8.1 équipés de Bluetooth 4.0 BLE

Consultez la liste des appareils compatibles sur www.mykronoz.com

1. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile
2. Ouvrez l'application ZeFit² sur votre appareil mobile. Cliquez sur **S'Inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se Connecter** pour accéder à votre compte existant. Après avoir entré vos informations personnelles, appuyez sur **Configurer**
3. Assurez-vous que ZeFit² est à proximité et sélectionner ZeFit² dans la liste des accessoires
4. Vous recevrez une demande d'appairage sur votre appareil mobile. Appuyez sur **Jumeler** pour l'accepter
5. Puis une demande d'appairage apparaîtra sur l'écran de votre ZeFit². Appuyez sur votre ZeFit² pour accepter le jumelage
6. Lorsque ZeFit² est jumelée avec succès, vous serez informé sur l'écran de ZeFit² et sur votre appareil mobile



Vous pouvez configurer votre ZeFit² utilisant notre logiciel Mac ou PC disponible sur le site MyKronoz <http://www.mykronoz.com/support/>

Configurations requises : Windows 7, 8, XP - Mac OS X 10.8 et supérieures

i

En case d'échec de l'appairage, répétez les mêmes étapes. L'appairage est un processus unique. Si vous souhaitez appairer votre ZeFit² à un autre compte, vous devez d'abord la dissocier du compte actuel. Ouvrez l'application ZeFit², allez dans Paramètres > Connecter ZeFit² > Déconnecter ZeFit². Appuyez sur Configurer ZeFit² pour appairer un nouvel appareil

3. COMMENT LA PORTER



Votre ZeFit² s'adapte à différentes tailles de poignet.


1. Insérez l'unité ZeFit² dans le bracelet
2. Placez ZeFit² autour de votre poignet et insérez le fermoir dans le trou
3. Appuyez plusieurs fois pour vous assurer que le fermoir est complètement inséré et que ZeFit² est bien ajustée



Pour optimiser l'exactitude des données, nous vous recommandons de porter votre ZeFit² à votre main non dominante, de manière assez serrée

3. AFFICHAGES

Écran d'accueil 24h



Jumelage réussi



Mode sommeil




Alerte anti-perte



Écran d'accueil h12h




Synchronisation



Mode activité



Appel entrant



Demande de jumelage



Mise à jour



Mémoire pleine



Batterie faible



Votre ZeFit² synchronisera automatiquement l'heure et la date de l'appareil mobile jumelé. Vous pouvez choisir manuellement votre format horaire préféré dans l'onglet Paramètres de l'application ZeFit². Assurez vous que l'appareil reste chargé pour éviter la réinitialisation de la date et de l'heure

4. ACTIVITÉ

ZeFit² enregistre le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées dans la journée. Vous pouvez visualiser votre activité journalière en temps réel sur l'écran de votre ZeFit² en faisant glisser votre doigt sur l'écran de droite à gauche ou inversement.



Vous pouvez également contrôler votre niveau d'activité et son historique dans l'onglet **Activité** de l'application ZeFit². Sur l'écran principal de la section Activité, vous pouvez vérifier votre niveau de performance par rapport à vos objectifs journaliers. Cliquez sur n'importe quelle barre d'activité pour afficher un graphique détaillé de votre performance journalière, hebdomadaire et mensuelle.



ZeFit² indique les données journalières. Le suiveur d'activité se réinitialise à minuit. Pour synchroniser vos dernières données d'activités, n'oubliez pas de toucher l'icône de synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeFit²

5. SOMMEIL

ZeFit² enregistre les heures et la qualité de votre sommeil (sommeil léger, sommeil profond, heure d'éveil)

■ DÉMARRER/ QUITTER LE MODE SOMMEIL

Pour démarrer le mode sommeil, lancez l'application ZeFit², appuyez sur le bandeau sommeil violet, cliquez sur **Ajouter sommeil** >

Commencer à dormir maintenant

Pour quitter le mode sommeil, lancez l'application ZeFit², appuyez sur le bandeau sommeil violet, cliquez sur **Ajouter sommeil** > **Réveillé**

■ SOMMEIL PRÉDÉFINI

Lancez l'application ZeFit², appuyez l'onglet **Paramètres** >

Paramètres avancés > puis cliquez sur **Sommeil Prédéfini**

pour configurer votre heure de coucher et de réveil.

Par défaut, ZeFit² enregistrera votre sommeil de 23h jusqu'à 7h.



Pour synchroniser vos dernières données de sommeil, n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeFit². Si vous avez oublié d'activer le mode sommeil, vous pouvez ajouter manuellement des données de sommeil via l'application ZeFit². Lancez l'application ZeFit², appuyez sur le bandeau sommeil violet, cliquez sur **Ajouter sommeil** > **Ajouter sommeil**

6. OBJECTIFS

Sélectionnez l'onglet **Objectifs** de l'application ZeFit² pour définir vos objectifs quotidiens du nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées et durée du sommeil. Cliquez sur le bouton de synchronisation dans le coin supérieur droit pour sauvegarder vos objectifs. Sur l'écran de votre ZeFit², une barre de progrès située en-dessous du nombre total de pas effectué indiquera votre performance par rapport à votre objectif quotidien.

Lorsque vous atteignez l'un de vos objectifs journaliers, votre ZeFit² vibrera légèrement et affichera une icône correspondante.



7. RAPPELS

Sélectionnez l'onglet **Rappels** de l'application ZeFit² pour ajouter vos rappels quotidiens. Vous pouvez définir jusqu'à 6 rappels et choisir le type, l'heure et le jour préférés. ZeFit² vibrera légèrement et affichera l'icône de rappel correspondante pour vous alerter. L'alerte peut être désactivée par une simple pression sur ZeFit². Sinon, l'alarme se répétera après deux minutes.

8. NOTIFICATIONS

ZeFit² affiche les notifications d'appels reçus et manqués, SMS, e-mails, réseaux sociaux, les événements du calendrier et alerte anti-perte*. Depuis l'application ZeFit², appuyez sur l'onglet **Paramètres** > **Notifications** pour sélectionner le type de notifications que vous souhaitez recevoir sur votre ZeFit². Si vous souhaitez désactiver certaines notifications, faites glisser le bouton de sélection vers la gauche. Appuyez une fois pour accepter la notification, sinon celle ci réapparaîtra la prochaine fois que vous allumez l'écran.

Configuration des notifications pour les utilisateurs d'iOS :

- Allez dans Réglages de votre appareil iOS
- Appuyez sur «Centre de Notifications»
- Sélectionnez le type de notifications que vous souhaitez recevoir sur ZeFit²
- Activer l'option «Dans centre de notifications» pour recevoir la notification sur ZeFit²



L'affichage de l'appelant fonctionne avec les caractères latins uniquement. Pour la prise en charge d'autres langues, veuillez contacter support@mykronoz.com.* Les appareils Windows Phone peuvent ne pas supporter ces fonctionnalités, veuillez contacter support@mykronoz.com pour plus d'informations

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille & Circonférence	48 x 20 x 9.3 mm Min:159 mm Max: 194 mm
Poids	21.5 g
Bluetooth	4.0 BLE
Portée Bluetooth	Jusqu'à 5 mètres
Type de batterie	55 mAh
Autonomie	Jusqu'à 5 jours
Temps de charge	2 heures
Mémoire	5 jours d'activité
Ecran	Tactile OLED 128*32 pixels
Capteur	Accéléromètre triaxial
Température de fonctionnement	-20°C to +40°C
Résistance à l'eau	IP67
Garantie internationale	1 an

ZeFit²

ESPAÑOL

CARGA	29	SUEÑO	35
EMPAREJAMIENTO	30	OBJETIVOS	36
CÓMO LLEVARLO	32	AVISOS	36
PANTALLA	33	NOTIFICACIONES	37
ACTIVIDAD	34	ESPEC. TÉCNICAS	38

GENERALIDADES

PANTALLA
OLED

ZONA
TÁCTIL



TERMINALES
DE CARGA



i

Para interactuar con la pantalla táctil de ZeFit², toque dos veces la zona sensible al tacto debajo del espacio de visualización. La pantalla táctil de ZeFit² sólo responde a toques en esta zona sensible al tacto específica. La pantalla de ZeFit² se apaga cuando no se utiliza. Toque dos veces la zona táctil para activar el dispositivo. Para asegurarse de que ZeFit² responde con precisión a los toques, le recomendamos que utilice las yemas de los dedos y no las uñas. Desliza a la izquierda o derecha para cambiar entre pantallas.

1. CARGA



Cargue ZeFit² durante dos horas antes de usarlo por primera vez.

1. Coloque ZeFit² sobre la base de carga magnética
2. Asegúrese de que los 5 contactos de la base de carga encajen correctamente en los terminales de carga de la parte posterior de ZeFit².
3. Conecte el extremo pequeño del cable USB suministrado en el puerto USB de la base de carga.
4. Conecte el extremo grande del cable USB a una fuente de alimentación eléctrica.
5. Un indicador de batería se rellenará para indicar que la carga está en curso. Una vez que ZeFit² se haya cargado, el indicador de batería se mostrará lleno.

i


Una carga completa tarda 1 hora 30 minutos. Cuando el nivel de batería es bajo, aparecerá un indicador de batería.

2. EMPAREJAMIENTO

La primera vez que utilice ZeFit², un mensaje **CONFIGURAR** le invitará a configurar ZeFit² a través de un dispositivo móvil u ordenador.

CONSEGUIR LA APLICACIÓN ZeFit²

Para configurar ZeFit² con su dispositivo móvil, primero tiene que conseguir la aplicación ZeFit². Busque la aplicación **ZeFit²** en App store, Google Play o Windows Phone, descárguela e instálela en su dispositivo móvil.



Requisitos del sistema

iOs

iOS 7+ dispositivos con Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3^ª, 4^ª y
5^ª generación) iPad Mini, iPod touch (5^ª generación)

Android

Seleccione dispositivos
Android 4.3 + compatibles
con Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Seleccione Windows
Phone 8.1 compatible con
Bluetooth 4.0 BLE

Visite www.mykronoz.com para obtener la última lista de compatibilidad.

1. Active el Bluetooth en su dispositivo móvil.
2. Abra la aplicación ZeFit² en su dispositivo móvil. **Regístrate** si es un nuevo miembro o **inicie sesión** con su cuenta actual. Después de introducir sus datos personales, púntee en **Configurar**
3. Asegúrese de que ZeFit² esté cerca y seleccione ZeFit² en la lista de dispositivos.
4. Recibirá una solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil. Pulse **Emparejar** para aceptar.
5. A continuación, la solicitud de emparejamiento aparecerá en la pantalla de ZeFit².

Toque en ZeFit² para aceptar el emparejamiento.

6. Cuando ZeFit² se haya emparejado correctamente, se le notificará en ZeFit² y en la pantalla de su dispositivo móvil.



- También puede configurar su ZeFit² utilizando nuestro software para Mac o PC disponible en la página web de MyKronoz: <http://www.mykronoz.com/support/>
- *Requisitos del sistema:* Windows 7, 8, XP - Mac OS X 10.7 y posterior

i

Si el emparejamiento falla, repita los mismos pasos. El emparejamiento es un proceso de una sola vez. Si quiere emparejar ZeFit² con otra cuenta, antes tiene que desemparejarlo de la actual. Abra la aplicación ZeFit², vaya a Configuración > Conectar ZeFit² > Desemparejar ZeFit². Púntee en Conectar ZeFit² para emparejar un nuevo dispositivo.

3. CÓMO LLEVARLO



ZeFit² se puede ajustar para adaptarse a diferentes tamaños de muñeca.


1. Coloque la unidad ZeFit² en la pulsera.
2. Localice las marcas verticales en la parte posterior de la unidad ZeFit² y en la pulsera.
3. Asegúrese de que las marcas verticales están alineadas entre sí.
4. Coloque ZeFit² alrededor de la muñeca y ponga el cierre en el agujero.
5. Presione varias veces para asegurarse de que el cierre está bien encajado y ZeFit² bien apretada.



Para obtener los datos más precisos, recomendamos que lleve ZeFit² en su mano no dominante y no demasiado suelta.

3. PANTALLAS

Página 24h



Emparejamiento correcto




Modo sueño




Alerta antipérdida




Página 12h




Sincronización



Modo actividad



Llamada entrante



Solicitud de emparejamiento



Actualización



Memoria llena



Batería baja



ZeFit² sincronizará automáticamente la hora y la fecha de su dispositivo móvil emparejado, de la aplicación ZeFit². Asegúrese de que mantiene cargado el dispositivo para evitar la reinicialización de la hora.

4. ACTIVIDAD

ZeFit² monitoriza el número de pasos dados, la distancia recorrida y las calorías consumidas a lo largo del día. Puede ver su actividad diaria en tiempo real en la pantalla de ZeFit² deslizando a la izquierda o derecha de la pantalla.

PASOS	DISTANCIA	CALORÍAS	CRONÓMETRO
 15118	 13.13	 118	 0:53.9

También puede ver sus datos de actividad y el historial en la ficha [Actividad](#) de ZeFit². En la pantalla de actividad principal, puede comprobar su nivel de rendimiento frente a sus objetivos diarios. Haga clic en cualquier barra de actividad para obtener una gráfica detallada de su rendimiento diario, semanal y mensual.



ZeFit² muestra datos diarios. El seguidor de actividad se reinicializa a medianoche. Para cargar sus últimos datos de actividad, no olvide puntear el icono de sincronización de la esquina superior derecha de la aplicación ZeFit².

5. SUEÑO

ZeFit² monitoriza las horas que duerme y la calidad del sueño (sueño ligero, sueño profundo, tiempo despierto).

■ INICIAR / SALIR DEL MODO SUEÑO

Para iniciar el modo sueño, abra la aplicación ZeFit², toque la barra de sueño morada inferior y haga clic en **Añadir registro de sueño > Iniciar sueño ahora**

Para finalizar el modo sueño, abra la aplicación ZeFit², toque la barra de sueño morada inferior y haga clic en **Añadir registro de sueño > Despierto**

■ PRESTABLECER SUEÑO

Abra la aplicación ZeFit² > vaya a **Configuración > Configuración avanzada > Prestablecer sueño** para introducir sus tiempos de cama y despierto preferidos. Por defecto, ZeFit² monitorizará su sueño de las 23:00 a las 7:00 h.



Para cargar sus últimos datos de sueño, no olvide puntear el icono de sincronización de la esquina superior derecha de la aplicación ZeFit². Si olvidó activar el modo de sueño, puede añadir manualmente registros de sueño en la aplicación ZeFit². Abra la aplicación ZeFit², haga clic en **Añadir registro de sueño > Añadir sueño**.

6. OBJETIVOS

Puntee en la ficha **Objetivos** de la aplicación ZeFit² para establecer sus objetivos diarios de: pasos dados, distancia recorrida, calorías consumidas y horas de sueño. Haga clic en el botón de sincronización en la esquina superior derecha para guardar sus objetivos. En la pantalla "Pasos" de ZeFit², una barra de progreso mostrará lo cerca que está de su objetivo diario.

Cuando logre uno de sus objetivos diarios, ZeFit² vibrará suavemente y mostrará el icono de objetivo logrado



7. AVISOS

Puntee en la ficha **Avisos** de la aplicación ZeFit² para añadir avisos de la vida diaria. Puede configurar hasta 6 avisos diarios y elegir el tipo de aviso y la hora y el día que prefiera. ZeFit² vibrará suavemente y mostrará el icono del aviso correspondiente para avisarle. Un toque en ZeFit² puede rechazar el aviso. Si no lo rechaza, se repetirá la misma alerta después de dos minutos.

8. NOTIFICACIONES

ZeFit² muestra notificaciones de llamadas entrantes y perdidas, SMS, correos electrónicos, actividad en redes sociales, eventos de calendario y alerta antipérdida*. Abra la aplicación ZeFit² y puntee en **Configuración > Notificaciones** para seleccionar las notificaciones que desea recibir en ZeFit². Si desea desactivar algunas notificaciones, deslice el botón de selección a la izquierda. Un toque en ZeFit² puede rechazar la notificación. Si no se rechaza, la notificación volverá a aparecer la próxima vez que active la pantalla.

Configuración de las notificaciones para usuarios de iOS:

- Acceda a la configuración de su dispositivo iOS
- Puntee en "Centro de notificación"
- Seleccione el tipo de notificaciones que quiere recibir en ZeFit²
- Active "Mostrar en Centro de notificaciones" para recibir la notificación en ZeFit²



La función de identificación de llamada entrante solo admite caracteres latinos. Para conocer los idiomas compatibles, póngase en contacto con support@mykronoz.com. *Los dispositivos Windows Phone podrían no admitir estas funciones. Póngase en contacto con support@mykronoz.com para más información.

9. ESPEC. TÉCNICAS

Tamaño y circunferencia	48 x 20 x 9.3 mm Mín.: 159 mm Máx.: 194 mm
Peso	21.5 g
Bluetooth	4.0 BLE
Rango de funcionamiento del Bluetooth	Hasta 5 metros
Tipo de batería	55 mAh
Vida útil de batería	Hasta 5 días
Tiempo de carga	2 horas
Memoria	5 días de actividad
Pantalla	Táctil OLED 128*32 píxeles
Sensor	Acelerómetro de 3 ejes
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +40 °C
Resistencia al agua	IP67
Garantía internacional	1 año

ZeFit²

ITALIANO

CARICA	41	SONNO	47
ABBINAMENTO	42	OBIETTIVI	48
INDOSSARE	44	PROMEMORIA	48
SCHERMATE	45	NOTIFICHE	49
ATTIVITÀ	46	SPECIFICHE TECNICHE	50

INFORMAZIONI GENERALI



i

Per interagire con il touchscreen di ZeFit² toccare due volte la zona sensibile al tatto sotto il display. Il touchscreen di ZeFit² risponde solo quando si tocca questa zona specifica sensibile al tatto. Il display di ZeFit² si spegne quando non è utilizzato. Per attivare il dispositivo, toccare due volte una volta la zona tattile. Per accertarsi che ZeFit² risponda correttamente, si raccomanda di toccarlo con i polpastrelli e non con le unghie. Per spostarsi tra le schermate, passare il dito verso sinistra o destra.

1. CARICA



Lasciare ZeFit² in carica per due ore al momento del primo utilizzo.

1. Posizionare ZeFit² sulla culla di carica magnetica
2. Inserire attentamente i 5 pin della culla di carica nei terminali di carica sul retro di ZeFit²
3. Collegare il connettore piccolo del cavo USB fornito alla porta USB della culla di carica
4. Collegare il connettore grande del cavo USB a una fonte di alimentazione
5. Un indicatore segnalerà l'avanzamento della carica. Al termine della carica, l'indicatore sarà pieno

i


Il processo di carica completa richiede 1 ora e 30 minuti. Quando il livello di carica della batteria è basso, appare un indicatore.

2. ABBINAMENTO

Al primo utilizzo di ZeFit², un messaggio **CONFIGURAZIONE** sul display chiede all'utente di configurare ZeFit² tramite un dispositivo mobile o un computer.

SCARICARE L'APP ZeFit²

Per configurare ZeFit² tramite dispositivo mobile, occorre prima scaricare l'app ZeFit². Cercare l'App **ZeFit²** nell'App store, su Google Play o Windows Phone store, scaricarla e installarla sul dispositivo mobile.



Requisiti di sistema

iOs

dispositivi iOS 7+ con Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3^a, 4^a e
5^a generazione) iPad Mini, iPod touch (5^a generazione)

Android

Alcuni dispositivi Android 4.3 +
che supportano
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Alcuni dispositivi Windows
Phone 8.1 che supportano
Bluetooth 4.0 BLE

Visitare www.mykronoz.com per consultare l'elenco compatibilità aggiornato.

1. Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.
2. Aprire l'app ZeFit² sul dispositivo mobile. Selezionare **Iscriviti** per i nuovi utenti o **Accedi** per entrare nell'account esistente. Dopo aver acquisito le informazioni personali, toccare **Configurazione**
3. Accertarsi che ZeFit² sia vicino e selezionare ZeFit² nell'elenco dei dispositivi
4. Riceverai una richiesta di abbinamento sul dispositivo mobile. Premi **Abbina** per accettarla
5. A questo punto, appare una richiesta di abbinamento sul display di ZeFit²
Toccare ZeFit² per accettare l'abbinamento
6. Quando l'abbinamento di ZeFit² è riuscito, riceverai una notifica su ZeFit² e sullo schermo del dispositivo mobile



- È anche possibile configurare ZeFit² utilizzando il nostro software Mac o PC disponibile sul sito web MyKronoz: <http://www.mykronoz.com/support/>
- **Requisiti di sistema:** Windows 7, 8, XP - Mac OS X 10.7 e superiore

i

Se l'abbinamento non va a buon fine, occorre ripetere la procedura. L'abbinamento va eseguito una volta sola. Per abbinare ZeFit² con un altro account, occorre annullare l'abbinamento con quello corrente. Aprire l'app ZeFit², accedere a Impostazioni > Connetti ZeFit² > Annulla l'abbinamento di ZeFit². Toccare Connetti ZeFit² per abbinare un nuovo dispositivo

3. INDOSSARE



ZeFit² è regolabile in base alla misura del polso.


1. Inserire l'unità ZeFit² sul cinturino
2. Allineare le righe verticali sul retro di ZeFit² e sul cinturino
3. Verificare che le righe verticali siano allineate le une rispetto alle altre
4. Indossare ZeFit² al polso e posizionare il fermaglio nel foro.
5. Premere qualche volta per accertarsi che il fermaglio sia inserito correttamente e che ZeFit² sia ben fissato al polso



Per ottenere risultati accurati, si raccomanda di indossare ZeFit² sulla mano non dominante e di stringerlo adeguatamente.

3. SCHERMATE

Pagina iniziale 24h



Abbinamento riuscito



Modalità Sonno




Allarme antimarrimento




Pagina iniziale 12h




Sincronizzazione in corso



Modalità Attività



Chiamata in arrivo



Richiesta di abbinamento




Aggiornamento



Memoria piena



Batteria scarica






i

ZeFit² sincronizza automaticamente la data e l'ora con il dispositivo mobile abbinato. È possibile impostare il formato di ora e data manualmente nella scheda Impostazioni dell'app ZeFit². Assicurarsi di mantenere carico il dispositivo per evitare che l'ora venga azzerata.

4. ATTIVITÀ

ZeFit² rileva il numero di passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate durante la giornata. È possibile visualizzare l'attività quotidiana in tempo reale sul display di ZeFit² passando il dito verso sinistra o destra.

PASSI	DISTANZA	CALORIE	CRONOMETRO
 15118	 13.13	 118	 0:53.9

È inoltre possibile visualizzare il livello di attività e la cronologia sulla scheda **Attività** dell'app ZeFit². Sulla schermata principale della scheda Attività, è possibile confrontare il livello di prestazioni con gli obiettivi giornalieri. Fare clic sulla barra delle attività per visualizzare un grafico dettagliato delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili.



ZeFit² mostra i dati giornalieri Il tracciamento delle attività viene azzerato a mezzanotte. Per caricare i dati recenti relativi all'attività, non dimenticare di selezionare l'icona di sincronizzazione nell'angolo superiore destro dell'app ZeFit².

5. SONNO

ZeFit² rileva le ore dormite e la qualità del sonno (leggero, profondo, ore di veglia).

■ ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE MODALITÀ SONNO

Per attivare la modalità sonno, aprire l'app ZeFit², toccare la barra del sonno viola in basso, cliccare su **Aggiungi registro sonno > Inizia ora il sonno**

Per disattivare la modalità sonno, aprire l'app ZeFit², toccare la barra del sonno viola in basso, cliccare su **Aggiungi registro sonno > Veglia**

■ SONNO PREIMPOSTATO

Aprire l'app ZeFit² > Accedere a **Impostazioni > Impostazioni avanzate** > Cliccare su **Sonno preimpostato** per inserire le ore di sonno e di veglia desiderate. Di default, ZeFit² rileva il sonno dalle 23 alle 7 del mattino.



Per caricare i dati recenti relativi al sonno, non dimenticare di selezionare l'icona di sincronizzazione nell'angolo superiore destro dell'app ZeFit². Se si è dimenticato di attivare la modalità sonno, si può aggiungere manualmente il registro sonno nell'app ZeFit². Aprire l'app ZeFit², cliccare su **Aggiungi registro sonno > Aggiungi sonno**

6. OBIETTIVI

Selezionare la scheda **Obiettivi** dell'app ZeFit² per impostare gli obiettivi giornalieri come: numero di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e ore di sonno. Selezionare il pulsante di sincronizzazione nell'angolo superiore destro per salvare gli obiettivi. Sulla schermata Passi di ZeFit², una barra di progressione mostra quanto ci si avvicina all'obiettivo quotidiano.

Al raggiungimento di uno degli obiettivi giornalieri, ZeFit² emetterà una leggera vibrazione e visualizzerà l'icona "Obiettivo raggiunto".



7. PROMEMORIA

Selezionare la scheda **Promemoria** sull'app ZeFit² per aggiungere promemoria giornalieri. È possibile impostare fino a 6 promemoria e scegliere il tipo di promemoria e l'ora e il giorno preferiti. ZeFit² emette una leggera vibrazione e visualizza l'icona del promemoria corrispondente per avvisare l'utente. Toccando una volta ZeFit² si ignora il promemoria. In caso contrario, il promemoria verrà riproposto dopo due minuti.

8. NOTIFICHE

ZeFit² mostra notifiche relative a chiamate in entrata e senza risposta, SMS, e-mail, attività sui social media, eventi del calendario e allarmi antismarrimento* Aprire l'app ZeFit², toccare la scheda **Impostazioni** > **Notifiche** per selezionare le notifiche da ricevere su ZeFit². Se si desidera disabilitare determinate notifiche, far scorrere il relativo pulsante verso sinistra. Toccando una volta ZeFit² si ignora la notifica. In caso contrario, la notifica riappare la volta successiva che si attiva lo schermo.

Impostazione delle notifiche per gli utenti iOS:

- Accedere alle impostazioni del dispositivo iOS
- Toccare "Centro Notifiche"
- Selezionare il tipo di notifiche che si desidera ricevere su ZeFit²
- Attivare "Mostra in Centro Notifiche" per ricevere le notifiche su ZeFit²

i

L'ID di chi chiama accetta solo caratteri latini. Per altre lingue, contattare support@mykronoz.com.
*Windows Phones può non accettare queste caratteristiche, contattare support@mykronoz.com.
per ulteriori informazioni.

9. SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione e circonferenza	48 x 20 x 9.3 mm Min:159 mm Max: 194 mm
Peso	21.5 gr.
Bluetooth	4.0 BLE
Range operativo Bluetooth	fino a 5 metri
Tipo batteria	55 mAh
Autonomia batteria	fino a 5 giorni
Tempo di carica	2 ore
Memoria	5 giorni di attività
Display	Touchscreen OLED 128 x 32 pixel
Sensore	Accelerometro a 3 assi
Temperatura di esercizio	da -20°C a +40°C
Resistenza all'acqua	IP67
Garanzia internazionale	1 anno

ZeFit²

DEUTSCH

LADEVORGANG	53	SCHLAFEN	59
PAIRING	56	ZIELE	60
TRAGEN	56	ERINNERUNGEN	60
DISPLAYS	57	BENACHRICHTIGUNGEN	61
AKTIVITÄT	58	TECH. SPEZ.	62

ÜBERSICHT



Um mit dem ZeFit²-Touchscreen zu interagieren, doppel-tippen Sie auf die berührungsempfindliche Fläche unter dem Display-Abschnitt. Der Touchscreen der ZeFit² reagiert nur auf Tippbewegungen auf der spezifischen berührungsempfindlichen Fläche. Sobald nicht benutzt, stellt sich der ZeFit²-Bildschirm ab. Doppel-tippen Sie lediglich auf die Berührungsfläche, um das Gerät wieder zu aktivieren. Um zu gewährleisten, dass ZeFit² korrekt auf Ihr Tippen reagiert, empfehlen wir Ihnen, mit Ihrer Fingerkuppe und nicht mit den Fingernägeln zu tippen. Um zwischen den Bildschirmen zu bewegen, nach links oder rechts Swipe.

1. LADEVORGANG



Laden Sie ZeFit² zwei Stunden lang vor Ihrer ersten Nutzung auf.

1. Stellen Sie ZeFit² auf die magnetische Ladestation
2. Vergewissern Sie sich, dass sich die 5 Stifte auf der Ladestation korrekt in die Ladeausgänge auf der Rückseite der ZeFit² einfügen
3. Stecken Sie das schmale Ende des mitgelieferten USB-Kabels in den USB-Ausgang der Ladestation
4. Stecken Sie das große Ende des USB-Kabels in eine Stromquelle
5. Eine Batterieanzeige wird aufgefüllt, um das Aufladen anzuzeigen. Sobald ZeFit² aufgeladen ist, ist die Batterieanzeige voll

i

Ein kompletter Ladevorgang dauert 1 1/2 Stunden. Wenn der Ladestand niedrig wird, erscheint eine Batterie-Anzeige

2. PAIRING

Wenn Sie ZeFit² das erste Mal benutzen, fordert eine **SET UP**-Nachricht Sie auf, Ihre ZeFit² mit Hilfe eines Mobilgeräts oder Computers einzustellen.

ZeFit²-APP ERHALTEN

Um Ihre ZeFit² mit Hilfe Ihre Mobilgeräts einzustellen, benötigen Sie zunächst die ZeFit²-App. Suchen Sie die **ZeFit²**-App im App Store, in Google Play oder im Windows Phone Store, laden Sie die App auf Ihrem Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



Download from
Windows Phone Store

Systemanforderungen

iOs

iOS 7+ Geräte mit Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3, 4 und
5Gen.) iPad Mini, iPod touch (5Gen.)

Android

Wählen Sie Android 4.3 +
Geräte aus, die
Bluetooth 4.0 BLE unterstützen

Windows Phone

Wählen Sie Windows Phone
8.1 aus, die Bluetooth 4.0
BLE unterstützen

Begeben Sie sich auf www.mykronoz.com für die aktuelle Kompatibilitätsliste

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät
2. Öffnen Sie die ZeFit²-App auf Ihrem Mobilgerät. **Eröffnen Sie ein Konto**, wenn Sie ein neues Mitglied sind, oder **loggen Sie sich** mit Ihrem bereits existierenden Konto ein. Nachdem Sie Ihre persönlichen Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **Set up**
3. Vergewissern Sie sich, dass sich ZeFit² in der Nähe befindet und wählen Sie ZeFit² in der Geräteliste aus
4. Sie erhalten eine Pairing-Anfrage auf Ihrem Mobilgerät. Drücken Sie zum Akzeptieren auf **Pair**
5. Dann erscheint eine Pairing-Anfrage auf Ihrem ZeFit²-Display. Tippen Sie auf Ihre ZeFit², um das Pairing zu akzeptieren
6. Sobald ZeFit² erfolgreich gepairt ist, werden Sie auf ZeFit² und auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts benachrichtigt



- Sie können Ihre ZeFit² ebenfalls mit Hilfe unserer Mac oder PC-Software einstellen, die auf der MyKronoz-Website erhältlich ist: <http://www.mykronoz.com/support/>
- **Systemanforderungen:** Windows 7,8, XP - Mac OS X 10.7 und darüber

i

Wenn das Pairing fehlschlägt, wiederholen Sie diese Schritte. Pairing ist ein einmaliger Prozess. Falls Sie ZeFit² mit einem anderen Konto pairen möchten, müssen Sie sie zunächst von dem laufenden entpairen. Öffnen Sie die ZeFit² App, begeben Sie sich in Settings > Connect ZeFit² > Unpair ZeFit². Tippen Sie auf Connect ZeFit², um ein neues Gerät zu pairen.

3. TRAGEN



ZeFit² kann an verschiedene Handgelenkgrößen angepasst werden.


1. Stecken Sie die ZeFit²-Einheit in das Armband
2. Platzieren Sie die vertikalen Markierungslinien auf der Rückseite der ZeFit²-Einheit und ihres Armbands
3. Vergewissern Sie sich, dass die vertikalen Markierungslinien aufeinander abgestimmt sind
4. Legen Sie ZeFit² um Ihr Handgelenk und stecken Sie den Verschlussstift in das Loch
5. Drücken Sie mehrere Male, um sicher zu stellen, dass der Stift vollständig eingedrückt ist und dass die ZeFit² gut befestigt ist



Um die genauesten Daten zu erhalten, empfehlen wir, ZeFit² an Ihrer nicht-dominanten Hand und nicht zu locker zu tragen

3. DISPLAYS

Startseite 24h



Erfolgreiches Pairing



Schlafmodus




Anti-Verlust-Warnung




Startseite 12h




Synchronisierung



Aktivitäten-Modus




Ankommenden ruf




Pairing-Anfrage



Upgrading



Voller Speicher




Niedriger batteriestatus



ZeFit² synchronisiert automatisch die Zeit sowie Daten Ihres gekoppelten Mobilgerät. Sie können Ihr beliebtes Zeit-, und Datumsformat einstellen, in dem Einstellmenü Ihrer ZeFit² App. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Gerät dabei geladen ist, damit die Zeit nicht zurückgesetzt wird.

4. AKTIVITÄT

ZeFit² verfolgt die Anzahl der gemachten Schritte, die im Laufe des Tages zurückgelegte Distanz und die verbrannten Kalorien. Sie können Ihre tägliche Aktivität in Echtzeit auf dem ZeFit²-Display sehen, indem Sie nach links oder rechts swipen.



Bei der ZeFit² können Sie ebenfalls, vom **Aktivitäten**-Reiter aus, Ihre Aktivitätendaten und die Entwicklung überwachen. Sie können im Aktivitäten-Hauptbildschirm Ihr Leistungsniveau im Vergleich zu Ihren täglichen Zielen überprüfen. Klicken Sie auf eine Aktivitätenleiste für eine detaillierte grafische Darstellung Ihrer täglichen, wöchentlichen und monatlichen Leistung.



ZeFit² zeigt tägliche Daten. Der Aktivitäten-Tracker wird um Mitternacht zurückgestellt. Vergessen Sie zum Hochladen der neuesten Aktivitätendaten nicht, auf das Synchronisierungssymbol rechts oben in der ZeFit²-App zu tippen.

5. SCHLAFEN

ZeFit² verfolgt die geschlafenen Stunden und die Qualität Ihres Schlafs (leichter Schlaf, tiefer Schlaf, Aufwachphase) nach.

■ SCHLAFMODUS STARTEN / BEENDEN

Um den Schlafmodus zu starten, öffnen Sie die ZeFit²-App, tippen Sie auf die untere lilafarbene Schlafleiste, klicken Sie auf **Add sleep log > Start Sleep now**

Um den Schlafmodus zu beenden, öffnen Sie die ZeFit²-App, tippen Sie auf die untere lilafarbene Schlafleiste, klicken Sie auf **Add sleep log > Awake**

■ SCHLAFVOREINSTELLUNG

Öffnen Sie die ZeFit²-App > Begeben Sie sich nach **Settings > Advanced Settings > Preset sleep**, um Ihre gewünschten Bett- und Wachzeiten einzugeben. Standardmäßig verfolgt ZeFit² Ihren Schlaf von 23 bis 7 Uhr.



Vergessen Sie zum Hochladen der neuesten Schlafdaten nicht, auf das Synchronisierungs-Symbol rechts oben in der ZeFit²-App zu tippen. Falls Sie vergessen, den Schlafmodus zu aktivieren, können Sie manuell Schlaf-Logs in ZeFit²-App.hinzufügen Öffnen Sie die ZeFit²-App, klicken Sie auf **Add sleep log > Add sleep**

6. ZIELE

Tippen Sie auf den Reiter **Goals** der ZeFit²-App, um tägliche Ziele für Folgendes einzustellen: gemachte Schritte, zurückgelegte Distanz, verbrannte Kalorien und geschlafene Stunden. Klicken Sie auf die Taste Synchronisieren oben in der rechten Ecke, um Ihre Ziele zu speichern. Auf dem Schritte-Bildschirm auf Ihrer ZeFit² zeigt ein Fortschrittsbalken, wie nah Sie Ihrem Tagesziel sind.

Sobald Sie eines Ihrer Tagesziele erreicht haben, vibriert ZeFit² leicht und zeigt ein „Ziel erreicht“-Symbol an



7. ERINNERUNGEN

Tippen Sie auf den Reiter **Reminders** der ZeFit²-App, um Erinnerungen für das tägliche Leben hinzuzufügen. Sie können bis zu 6 tägliche Erinnerungen einstellen und die Erinnerungsart sowie die bevorzugte Zeit und das bevorzugte Datum auswählen. ZeFit² vibriert leicht und zeigt das entsprechende Erinnerungs-Symbol an, um Sie zu benachrichtigen. Tippen Sie nur einmal auf Ihre ZeFit², um die Erinnerung abzustellen. Falls nicht abgestellt wird, wird derselbe Alarm nach zwei Minuten wiederholt.

8. BENACHRICHTIGUNGEN

ZeFit² zeigt Benachrichtigungen eingehender und entgangener Anrufe, SMS, E-Mails, Social Media-Aktivitäten, Kalenderveranstaltungen und Anti-Verlust-Warnungen*. Öffnen Sie die ZeFit²-App, tippen Sie auf **Settings** > **Notifications**, um die Benachrichtigungen auszuwählen, die Sie auf Ihrer ZeFit² erhalten möchten. Wenn Sie bestimmte Benachrichtigungen deaktivieren möchten, streifen Sie die Auswahl Taste nach links. Tippen Sie nur einmal auf Ihre ZeFit², um die Benachrichtigung abzustellen. Falls nicht abgestellt, erscheint die Benachrichtigung beim nächsten Mal, wenn Sie den Bildschirm anschalten, wieder.

Einstellung von Benachrichtigungen für iOS-Benutzer:

- Begeben Sie sich in „Settings“ Ihres iOS-Geräts
- Tippen Sie auf „Notification Center“
- Wählen Sie aus, welche Art von Nachrichten Sie auf ZeFit² erhalten möchten
- Aktivieren Sie „Show in Notification Center“, um die Benachrichtigung auf ZeFit² zu erhalten



Die Anruferkennung unterstützt nur lateinische Schriftzeichen. Kontaktieren Sie support@mykronoz.com für mehr Sprachen-Unterstützung. *Windows-Telefone unterstützen gegebenenfalls diese Merkmale nicht, kontaktieren Sie bitte support@mykronoz.com für Details.

9. TECH. SPEZ.

Größe und Umfang	48 x 20 x 9.3 mm Mini.:159 mm Maxi.: 194 mm
Gewicht	21.5 g
Bluetooth	4.0 BLE
Bluetooth Betriebsbereich	Bis zu 5 Meter
Batterietyp	55 mAh
Batterieleben	Bis zu 5 Tage
Ladezeit	2 Stunden
Speicher	5 Tage Aktivität
Display	OLED-Touchscreen 128*32 Pixel
Sensor	dreiachsiger Beschleunigungsmesser
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Wasserfestigkeit	IP67
Internationale Garantie	1 Jahr

ZeFit²

NEDERLANDS

OPLADEN	65	SLAAP	71
KOPPELEN	66	DOELSTELLINGEN	72
DRAGEN	68	HERINNERINGEN	72
SCHERMEN	69	MELDINGEN	73
ACTIVITEIT	70	TECHNISCHE SPECIFICATIES	74

OVERZICHT



Om het ZeFit² touchscreen te gebruiken, op de touch-gevoelige zone dubbele tikken onder het schermgedeelte. Het ZeFit² touchscreen reageert enkel op aantikken in deze specifieke touch-gevoelige zone. Het ZeFit² scherm schakelt uit wanneer het niet wordt gebruikt. De touch-zone tweemaal aantikken om het apparaat te activeren. Om er zeker van te zijn dat ZeFit² nauwkeurig reageert op uw aantikken, raden wij u aan uw vingertop te gebruiken, niet uw nagel. Om te schakelen tussen schermen, swipe links of rechts.

1. OPLADEN



U moet ZeFit² twee uur opladen voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

1. Leg de ZeFit² op de magnetische lader.
2. Zorg dat de 5 pinnen van de lader correct aansluiten op de oplaadpunten aan de achterkant van de ZeFit²
3. Steek het smalle uiteinde van de meegeleverde USB-kabel in de USB-poort van de lader
4. Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een stroombron.
5. Er verschijnt een batterij-indicator die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen. De ZeFit² is opgeladen als de batterij-indicator vol is

i


De batterij volledig opladen duurt 1 uur 30. Als de batterij bijna leeg is, zal er een batterij-indicator verschijnen.

2. KOPPELEN

Als u ZeFit² voor de eerste keer gebruikt, zal er een **SET UP** bericht verschijnen dat u verzoekt om uw ZeFit² via uw mobiele apparaat of computer in te stellen.

DE ZeFit² APP GEBRUIKEN

Om de ZeFit² in te stellen met behulp van uw mobiele apparaat, moet u eerst de ZeFit² App installeren. Zoek naar de "ZeFit²" App in de App Store, Google Play, of Windows Phone store, download en installeer de App op uw mobiele apparaat.



Systemvereisten

iOs

iOS 7+ apparaten met Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3rd, 4^e en
5^e gen) iPad Mini, iPod touch (5^e gen)

Android

Selecteer Android 4.3 +
Ondersteunende apparaten
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Selecteer Windows Phone
8.1 die Bluetooth 4.0 BLE
ondersteunt

Ga naar www.mykronoz.com voor de laatste compatibiliteitslijst

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat
2. Open de ZeFit² App op uw mobiele apparaat. **Sign up** als nieuw lid of **Log in** met uw bestaande account. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft ingevoerd, tikt u op **Set up**
3. Zorg dat ZeFit² in de buurt is en selecteer ZeFit² in de lijst van apparaten
4. U ontvangt een koppelerzoek op uw mobiele apparaat. Druk op **Koppelen** om het aanvaarden
5. Vervolgens verschijnt een koppelerzoek op uw ZeFit² scherm  Tik op uw ZeFit² om het koppelen te aanvaarden
6. Wanneer het koppelen met ZeFit² is gelukt, krijgt u een bericht op ZeFit²  en op het scherm van uw mobiele apparaat.

- U kunt uw ZeFit² ook installeren met behulp van uw Mac of PC software beschikbaar op de MyKronoz website: <http://www.mykronoz.com/support/>
- **Systeemvereisten:** Windows 7, 8, XP - Mac OS X 10.7 en hoger

i

Als het koppelen niet lukt, moet u dezelfde stappen herhalen. Het koppelen is uitsluitend nodig bij het eerste gebruik. Indien u uw ZeFit² aan een ander account wilt koppelen, moet u het huidige eerst ontkoppelen. Open de ZeFit² App, ga naar Instellingen > Verbinden met ZeFit² > Ontkoppelen ZeFit². Tik op ZeFit² Verbinden om een nieuw apparaat te koppelen

3. DRAGEN



ZeFit² is instelbaar en geschikt voor elke polsmaat.


1. Bevestig de ZeFit² op het horlogebandje.
2. Kijk waar de verticale markeerstrepen zich bevinden op de achterzijde van de ZeFit² en op het horlogebandje.
3. Zorg dat de verticale markeerstrepen op één lijn staan
4. Plaats de ZeFit² om uw pols en steek de pin in het gaatje
5. Druk een paar keer om te zorgen dat de pin er volledig in zit en ZeFit² goed vast zit.

i

Voor de meest nauwkeurige gegevens, raden wij u aan om de ZeFit² om de pols van uw niet-dominante hand en niet te los te dragen.

3. SCHERMEN

Startpagina 24h



Correcte koppeling




Slaapmodus




Anti-verlies waarschuwing




Startpagina 12h




Synchroniseren



Activiteitmodus



Inkomende call



Koppelverzoek



Upgraden



Geheugen vol



Batterij bijna leeg



ZeFit² zal de tijd en datum van uw gekoppelde mobiele apparaat automatisch synchroniseren. U kunt uw gewenste tijd- en datumnotatie handmatig instellen in het tabblad Instellingen van de ZeFit² App. Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen, hiermee voorkomt u dat de tijd wordt gereset

4. ACTIVITEIT

ZeFit² houdt het aantal stappen, de afgelegde afstand en het aantal calorieën die u overdag heeft verbruikt, bij. U kunt uw dagelijkse activiteiten in real-time bekijken op het ZeFit²-scherm door onder links of rechts te Swipen.

STAPPEN	AFSTAND	CALORIEËN	CHROOM
 15118	 13.13	 118	 0:53.9

U kunt ook uw activiteitsgegevens en geschiedenis bekijken op het tabblad **Activiteit** van de ZeFit². Op het Activity beginscherm kunt u uw prestatieniveau vergelijken met uw dagelijkse doelstellingen. Klik op het activiteit balkje voor een gedetailleerd overzicht van uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse prestaties.



ZeFit² toont dagelijkse gegevens De activiteit tracker wordt om middernacht opnieuw ingesteld. Om de meest recente activiteitgegevens te uploaden, niet vergeten het sync pictogram aan te tikken in de rechterbovenhoek van de ZeFit² App.

5. SLAAP

ZeFit² houdt het aantal uren slaap en de kwaliteit ervan, bij (lichte slaap, diepe slaap, tijd dat u wakker ligt).

■ SLAAPMODUS STARTEN / AFSLUITEN

Om de slaapmodus te starten, de ZeFit² App openen, op de paarse balk onderaan tikken, klikken op **Toevoegen slaap log > Start Slaap nu**

Om de slaapmodus af te sluiten, de ZeFit² App openen, op de paarse balk onderaan tikken, klikken op **Toevoegen slaap log > Wakker**

■ INSTELLEN SLAAP

Open ZeFit² App > Ga naar **Instellingen > Geavanceerde Instellingen** > Klik op **Slaap instellen** om uw gewenste bed- en wektijden in te voeren. Standaard zal ZeFit² uw slaap bijhouden van 11 u 's avonds tot 7 u 's morgens.



Om de meest recente slaapgegevens te uploaden, niet vergeten het sync pictogram aan te tikken in de rechterbovenhoek van de ZeFit² App. Indien u bent vergeten de slaapmodus te activeren, kunt u handmatig slaap logs toevoegen in de ZeFit² App. Open de ZeFit² App, klik op **Toevoegen slaap log > Toevoegen slaap**

6. DOELSTELLINGEN

Tik het tabblad **Goals** aan van de ZeFit² App om de dagelijkse doelstellingen in te stellen voor het aantal stappen, afgelegde afstand, verbruikte calorieën en aantal uren geslapen. Klik op de sync knop in de rechterbovenhoek om uw doelstellingen op te slaan. Op het Stappen scherm van uw ZeFit², toont een Vooruitgangsbalk hoe dicht u bij uw dagelijkse doelstelling komt.

Zodra u een van uw dagelijkse doelstellingen heeft bereikt, zal ZeFit² zachtjes trillen en een “Doelstelling bereikt”-pictogram weergeven



7. HERINNERINGEN

Tik het tabblad **Reminders** aan van de ZeFit² App om dagelijkse herinneringen toe te voegen. U kunt tot 6 dagelijkse herinneringen instellen, het type herinnering en de gewenste tijd en dag kiezen. ZeFit² zal zachtjes trillen en het bijhorend herinnering pictogram tonen om u te waarschuwen. Eén keer aantikken op uw ZeFit² kan de herinnering uitschakelen. Als u deze niet uitschakelt, zal dezelfde waarschuwing na twee minuten worden herhaald.

8. MELDINGEN

ZeFit² toont meldingen van inkomende en gemiste oproepen, SMS, e-mail, sociale media activiteiten, kalendergebeurtenissen en anti-verlieswaarschuwing*. Op de ZeFit² App, tikt u op **Instellingen > Meldingen** om de meldingen te selecteren die u op uw ZeFit² wilt ontvangen. Indien u bepaalde meldingen wilt uitschakelen, veegt u de selectieknop naar links met uw vinger. Eén keer aantikken op uw ZeFit² kan de melding uitschakelen. Indien ze niet is uitgeschakeld, zal de melding opnieuw verschijnen wanneer u het scherm de volgende keer activeert.

Instellen meldingen voor iOS-gebruikers:

- Ga naar de "Instellingen" van uw iOS apparaat
- Tik op "Meldingen Centrum"
- Selecteer welk type meldingen u wenst te ontvangen op ZeFit²
- Schakel "Tonen in Meldingen Centrum" in om de melding op ZeFit² te ontvangen



Beller ID ondersteunt enkel Latijnse karakters. Voor meer ondersteuning van meer talen, gelieve contact op te nemen met support@mykronoz.com. *Windows Phones ondersteunt deze functies misschien niet, neem contact op met support@mykronoz.com. voor meer informatie.

9. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting & omtrek	48 x 20 x 9.3 mm
	Min:159mm
	Max: 194 mm
Gewicht	21.5 g
Bluetooth	4.0 BLE
Bluetooth bereik	Tot 5 meter
Type batterij	55 mAh
Autonomie	Tot 5 dagen
Oplaadtijd	2 uur
Geheugen	5 dagen activiteiten
Scherm	Touchscreen OLED 128*32 pixels
Sensor	3-assige versnellingsmeter
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +40°C
Waterbestendig	IP67
Internationale garantie	1 jaar

ZeFit²

PORTUGUÊS

CARREGAMENTO	77	SONO	83
EMPARELHAMENTO	78	OBJETIVOS	84
MODO DE USAR	80	LEMBRETES	84
ECRÃS	81	NOTIFICAÇÕES	85
ATIVIDADE	82	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	86

GENERALIDADES



Para interagir com o ecrã tátil do ZeFit², toque duas vezes na zona sensível situada abaixo da secção do visor. O ecrã tátil do ZeFit² responde unicamente a ações de toque nesta zona sensível específica. O ecrã do ZeFit² se desliga quando não está em uso. Toque duas vezes uma vez na zona sensível para ativar o dispositivo. Para garantir uma resposta precisa do ZeFit² aos seus toques, recomendamos que use a ponta do dedo, e não a unha. Para mover entre as telas, furto esquerda ou direita.

1. CARREGAMENTO



Antes de utilizar o ZeFit² pela primeira vez, é necessário carregá-lo durante duas horas.

1. Coloque o ZeFit² na dock de carregamento magnético.
2. Certifique-se de que os 5 pinos da dock de carregamento estão corretamente encaixadas nos terminais de carregamento da parte de trás do ZeFit².
3. Ligue a ficha pequena do cabo USB fornecido à porta USB da dock de carregamento.
4. Ligue a ficha grande do cabo USB a uma fonte de energia.
5. Uma barra de progresso no indicador da bateria confirma que o carregamento está em curso. O indicador de bateria aparecerá cheio quando o ZeFit² estiver completamente carregado.

i


É necessário 1h30 para um carregamento completo. Quando a bateria ficar fraca, um indicador de bateria aparecerá no ecrã.

2. EMPARELHAMENTO

Ao usar o ZeFit² pela primeira vez, uma mensagem de **CONFIGURAÇÃO** solicitará que configure o ZeFit² a partir de um dispositivo móvel ou de um computador.

OBTER A APLICAÇÃO ZeFit²

Para configurar o ZeFit² a partir do seu dispositivo móvel, é preciso obter primeiro a aplicação ZeFit². Procure a aplicação **ZeFit²** na App Store, no Google Play ou na Windows Phone Store, descarregue-a e instale-a no seu dispositivo móvel.



Requisitos do Sistema

iOs

Dispositivos iOS 7+ com Bluetooth 4.0 BLE (iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3ª, 4ª e 5ª ger.) iPad Mini, iPod touch (5ª ger.)



Android

Selecione dispositivos Android 4.3 + que suportem Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Selecione um Windows Phone 8.1 que suporte Bluetooth 4.0 BLE

Visite www.mykronoz.com para obter a lista de compatibilidade mais recente.

1. Habilite o Bluetooth no seu dispositivo móvel.
2. Abra a aplicação ZeFit² no seu dispositivo móvel. **Crie uma conta**, se for um novo membro, ou **logue-se**, caso já possua uma conta. Depois de ter introduzido as suas informações pessoais, toque em **Configurar**.
3. Certifique-se de que o ZeFit² encontra-se à proximidade e selecione ZeFit² na lista de dispositivos.
4. Receberá então um pedido de emparelhamento no seu dispositivo móvel. Aperte em **Emparelhar** para aceitá-lo.
5. Um pedido de emparelhamento aparecerá no visor do ZeFit².  Toque no ZeFit² para aceitar o emparelhamento.
6. Quando o ZeFit² estiver corretamente emparelhado, receberá uma notificação no ecrã do ZeFit²  e no ecrã do seu dispositivo móvel.

- Você também pode configurar o ZeFit² a partir do seu Mac ou PC, depois de ter instalado o software disponível no website MyKronoz: <http://www.mykronoz.com/support/>
- *Requisitos do sistema:* Windows 7, 8, XP - Mac OS X 10.7 ou superior

i Em caso de falha de emparelhamento, repita as mesmas etapas. O emparelhamento é um processo executado uma única vez. Para emparelhar o seu ZeFit² com uma outra conta, é necessário desemparelhá-lo primeiro da conta ativa. Abra a aplicação ZeFit², e acesse **Parâmetros > Conectar ZeFit² > Desemparelhar ZeFit²**. Toque em **Conectar ZeFit²** para emparelhar com um novo dispositivo.

3. MODO DE USAR



O ZeFit² é ajustável e se adapta a todos os tamanhos de pulso.


1. a a unidade ZeFit² na pulseira.
2. Localize as linhas de marcação verticais na parte de trás da unidade ZeFit² e na pulseira.
3. Certifique-se de que as linhas de marcação verticais estão bem alinhadas.
4. Coloque o ZeFit² no pulso e enfie o pino de fecho no furo.
5. Pressione algumas vezes para garantir que o pino fique completamente inserido e que o ZeFit² fique firmemente preso.



Para obter os dados mais exatos possíveis, recomendamos usar o ZeFit² no pulso da mão não dominante, sem deixar a pulseira muito frouxa.

3. ECRÃS

Página inicial 24h



Emparelhamento bem-sucedido



Modo Sono




Alerta antiperda



Página inicial 12h




Sincronização



Modo Atividade



Chamada recebida



Pedido de emparelhamento



Evolução



Memória cheia



Bateria baixa



O ZeFit² sincronizará automaticamente com a hora e a data do seu dispositivo móvel emparelhado. Poderá definir manualmente o seu formato de hora e data preferido no separador Parâmetros da aplicação ZeFit². Certifique-se de manter o dispositivo carregado para evitar que a hora seja resetada.

4. ATIVIDADE

O ZeFit² monitora o número de passos dados, a distância percorrida e as calorias queimadas durante o dia. Para visualizar a sua atividade diária em tempo real no visor do ZeFit², toque na zona sensível abaixo da zona do visor, furtando esquerda ou direita.



Também tem a possibilidade de monitorar os dados e o histórico da sua atividade a partir do separador **Atividade** do ZeFit². No ecrã principal de Atividade, poderá verificar o seu nível de desempenho em relação aos objetivos diários. Basta tocar em qualquer barra de atividade para obter um gráfico detalhado do seu desempenho diário, semanal e mensal.



O ZeFit² apresenta os seus dados diários. O monitor de atividade é resetado à meia-noite. Para carregar os seus dados de atividade mais recentes, não se esqueça de tocar no ícone de sincronização, situado no canto superior direito da aplicação ZeFit².

5. SONO

O ZeFit² monitora a quantidade de horas e a qualidade do seu sono (sono ligeiro, sono profundo, vigília).

■ INICIAR / SAIR DO MODO SONO

Para iniciar o modo Sono, abra a aplicação ZeFit², toque na barra de sono violeta, situada na parte de baixo, clique em **Adicionar registo de sono > Iniciar Sono agora**

Para encerrar o modo Sono, abra a aplicação ZeFit², toque na barra de sono violeta, situada na parte de baixo, clique em **Adicionar registo de sono > Acordar**

■ SONO PREDEFINIDO

Abra a aplicação ZeFit² > Acesse **Parâmetros > Parâmetros Avançados > Clique em Sono predefinido** para inserir as suas horas de deitar e acordar. Por padrão, o ZeFit² monitorará o seu sono a partir de 11h da noite até às 7h da manhã.



Para carregar os seus dados de sono mais recentes, não se esqueça de tocar no ícone de sincronização, situado no canto superior direito da aplicação ZeFit². Se esquecer de ativar o modo Sono, poderá adicionar registos de sono manualmente na aplicação ZeFit². Abra a aplicação ZeFit², clique em **Adicionar registo de sono > Adicionar sono**.

6. OBJETIVOS

Toque no separador **Objetivos** da aplicação ZeFit² para definir os seus objetivos diários de passos dados, distância percorrida, calorias queimadas e horas de sono. Toque no botão de sincronização, situado no canto superior direito, para guardar os seus objetivos. No ecrã Passos do ZeFit², uma barra de progresso apresentará o quanto está perto de cumprir o seu objetivo diário.

Quando o seu objetivo diário é cumprido, o ZeFit² vibra suavemente e exibe o ícone "Objetivo cumprido".



7. LEMBRETES

Toque no separador **Lembretes** da aplicação ZeFit² para adicionar lembretes do seu dia-a-dia. É possível configurar até 6 lembretes diários, bem como escolher o tipo de lembrete e a hora e a data da sua preferência. O ZeFit² vibrará suavemente e exibirá o ícone de lembrete correspondente para alertá-lo/a. Um único toque no ZeFit² permite fechar o lembrete. Caso não o feche, o mesmo lembrete aparecerá novamente após dois minutos.

8. NOTIFICAÇÕES

O ZeFit² apresenta notificações de chamadas entrantes e perdidas, SMS, e-mail, atividade na media social, eventos de calendário e alerta antiperda*. Abra a aplicação ZeFit², toque em **Parâmetros** > **Notificações** para selecionar as notificações que deseja receber no seu ZeFit². Para desabilitar certas notificações, deslize o botão de seleção para a esquerda. Um único toque no ZeFit² permite fechar a notificação. Caso não a feche, a notificação aparecerá novamente da próxima vez em que ativar o ecrã.

Configuração de notificações para utilizadores do iOS:

- Acesse os "Parâmetros" do seu dispositivo iOS.
- Toque em "Centro de Notificações"
- Selecione que tipo de notificações deseja receber no ZeFit².
- Habilite "Apresentar no Centro de Notificações" para receber a notificação no ZeFit².



O identificador de chamadas suporta exclusivamente caracteres latinos. Para suporte em outras línguas, contacte support@mykronoz.com. *Pode ser que os Windows Phones não suportem estes recursos. Contacte support@mykronoz.com para mais informações.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões e Circunferência	48 x 20 x 9.3 mm
	Mín:159 mm
	Máx: 194 mm
Peso	21.5 g
Bluetooth	4.0 BLE
Alcance operacional Bluetooth	Até 5 metros
Tipo de bateria	55 mAh
Duração da bateria	Até 3 dias
Tempo de carregamento	2 horas
Memória	5 dias de atividade
Visor	Touchscreen OLED 128*32 pixels
Sensor	Acelerómetro de 3 eixos
Temperatura de funcionamento	-20°C a +40°C
Resistência à água	IP67
Garantia internacional	1 ano

ZeFit²

POLSKI

ŁADOWANIE	89	SEN	95
SPAROWANIE	90	CELE	96
NOSZENIE	92	PRZYPOMNIENIA	96
WYŚWIETLANIE	93	POWIADOMIENIA	97
AKTYWNOŚĆ	94	DANE TECHNICZNE	98

PRZEGLĄD



i

Aby wykonywać interakcje z ekranem dotykowym urządzenia ZeFit², podwójny dotknij obszaru wrażliwego na dotyk poniżej sekcji wyświetlacza. W tym specyficznym obszarze wrażliwym na dotyk ZeFit² reaguje wyłącznie na gest dotknięcia. Podwójny dotknięcie w obszarze dotykowym powoduje ponowne włączenie urządzenia. Zalecamy używania końca palca, nie paznokcia; pozwoli to zapewnić, że urządzenie ZeFit² będzie reagować prawidłowo na dotknięcia. Aby poruszać się między ekranami, przesunij palcem w lewo lub w prawo.

1. ŁADOWANIE



Przed pierwszym użyciem należy ładować ZeFit² przez 2 godziny.

1. Umieść ZeFit² na magnetycznej stacji ładującej
2. Sprawdź, czy 5 styki stacji ładującej pasują prawidłowo do zacisków ładujących z tyłu ZeFit²
3. Włóż mały koniec dostarczonego z urządzeniem przewodu USB do portu USB stacji ładującej
4. Podłącz większą wtyczkę przewodu USB do źródła zasilania
5. Wskaźnik baterii zacznie wskazywać ładowanie w toku. Gdy urządzenie ZeFit² zostanie naładowane, wskaźnik naładowania baterii będzie sygnalizować w pełni naładowaną baterię

i

Pełny cykl ładowania trwa 1:30 h. Kiedy poziom naładowania baterii spadnie, pojawi się wskaźnik poziomu baterii.

2. SPAROWANIE

Przy pierwszym użyciu urządzenia ZeFit² komunikat **KONFIGURACJA** zasugeruje użytkownikowi skonfigurowanie urządzenia ZeFit² przy użyciu urządzenia mobilnego lub komputera.

POBIERZ APLIKACJĘ ZeFit²

Aby skonfigurować urządzenie ZeFit² przy użyciu urządzenia mobilnego, musisz najpierw pobrać aplikację ZeFit². Wyszukaj aplikację ZeFit² w App Store, Google Play lub sklepie Windows Phone, pobierz ją i zainstaluj na urządzeniu mobilnym.



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



Download from
Windows Phone Store

Wymagania systemowe

iOs

urządzenia iOS 7+ z Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3., 4. i 5.
generacji) iPad Mini, iPod touch (5.generacji)



Android

Wybrane urządzenia z systemem
Android 4.3 + obsługujące
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Wybrane urządzenia z
systemem Windows Phone 8.1
obsługujące Bluetooth 4.0 BLE

Najnowszą listę kompatybilnych urządzeń można znaleźć w witrynie www.mykronoz.

1. Włącz Bluetooth na urządzeniu mobilnym
2. Otwórz aplikację ZeFit² na swoim urządzeniu mobilnym. **Zarejestruj się**, jeśli jesteś nowym członkiem, lub **Zaloguj się** na istniejące konto. Po wprowadzeniu danych osobowych dotknij opcji **Konfiguracja**
3. Sprawdź, czy urządzenie ZeFit² znajduje się w pobliżu i wybierz ZeFit² z listy urządzeń
4. Na urządzeniu mobilnym pojawi się prośba o sparowanie. Naciśnij **Sparuj**, by ją zaakceptować.
5. Następnie prośba o sparowanie pojawi się na wyświetlaczu urządzenia ZeFit²
Dotknij urządzenia ZeFit², by zaakceptować sparowanie
6. Po pomyślnym sparowaniu urządzenia ZeFit² informacja pojawi się na urządzeniu ZeFit²  i na ekranie urządzenia mobilnego 

- Możesz także skonfigurować swoje urządzenie ZeFit² przy użyciu oprogramowania na komputer Mac lub PC dostępnego w witrynie MyKronoz: <http://www.mykronoz.com/support/>
- Wymagania systemowe: Windows 7, 8, XP - Mac OS X 10.7 i nowszy

i

Jeśli sparowanie się nie powiedzie, powtórz te czynności. Sparowanie jest procesem jednorazowym. Jeśli chcesz sparować swoje urządzenie ZeFit² z innym kontem, musisz najpierw usunąć sparowanie z aktualnym. Otwórz aplikację ZeFit², przejdź do Ustawienia > Podłącz ZeFit² > Usuń sparowanie ZeFit². Dotknij opcji Podłącz ZeFit², by sparować nowe urządzenie

3. NOSZENIE



Obwód urządzenia ZeFit² można regulować, by pasowało na nadgarstki o różnej grubości.

1. Nałóż urządzenie ZeFit² na opaskę
2. Znajdź pionowe znaczniki z tyłu urządzenia ZeFit² i na opasce
3. Sprawdź, czy pionowe linie są wyrównane ze sobą.
4. Umieść ZeFit² na nadgarstku i wsuń szpilę do otworu
5. Naciśnij kilka razy, by sprawdzić, czy szpila w całości znalazła się w otworze i urządzenie ZeFit² jest pewnie zamocowane



Najbardziej precyzyjny odczyt danych zapewnia noszenie ZeFit² na ręce niedominującej, niezbyt luźno.

3. WYŚWIETLANIE

Strona startowa 24h



Skuteczne sparowanie



Tryb snu




Ostrzeżenie przed utratą




Strona startowa 12h




Synchronizacja



Tryb aktywności



Połączenie przychodzi ce




Prośba o sparowanie



Aktualizacja



Pamięć pełna



Słaba bateria



i

ZeFit² automatycznie zsynchronizuje godzinę i datę ze sparowanym urządzeniem mobilnym. Preferowany format godziny i daty można wybrać ręcznie na karcie Ustawienia aplikacji ZeFit². Sprawdź, czy urządzenie jest naładowane, by uniknąć resetu godziny

4. AKTYWNOŚĆ

ZeFit² śledzi liczbę przemierzonych kroków, pokonaną odległość i kalorie spalone w ciągu dnia. Swoją aktywność możesz przeglądać w czasie rzeczywistym na przesunąć palcem w lewo lub w prawo.

KROKI	DYSTANS	KALORIE	STOPER
 15118	 13.13	 118	 0:53.9

Możesz także śledzić poziom dane i historię aktywności na karcie **Aktywność** ZeFit². Na głównym ekranie aktywności możesz porównywać swoje poziomy wyników z celami dziennymi. Kliknij pasek aktywności, by wyświetlić szczegółowy wykres Twoich dziennych, tygodniowych i miesięcznych wyników.



ZeFit² wyświetla dane dzienne. Śledzenie aktywności resetuje się o północy. Aby pobrać najnowsze dane aktywności, dotknij ikony synchronizacji w górnym prawym rogu aplikacji ZeFit²

5. SEN

ZeFit² śledzi godziny snu i jego jakość (lekki sen, głęboki sen, przebudzenie)

I URUCHAMIANIE/ZAKOŃCZENIE TRYBU SNU

Aby uruchomić tryb snu, otwórz aplikację ZeFit², dotknij dolnej części purpurowego paska snu i kliknij **Dodaj informacje dotyczące snu > Rozpocznij sen teraz**

Aby zakończyć tryb snu, otwórz aplikację ZeFit², dotknij dolnej części purpurowego paska snu i kliknij **Dodaj informacje dotyczące snu > Budzenie**

I USTAWIANIE SNU

Otwórz aplikację ZeFit² > Przejdź do **Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Kliknij Ustawienia snu**, by wprowadzić żądane godziny snu i czuwania. Domyślnie urządzenie ZeFit² śledzi sen w godzinach 23:00-7:00.



Aby pobrać najnowsze dane snu, dotknij ikony synchronizacji w górnym prawym rogu aplikacji ZeFit². Jeśli zapomnisz aktywować tryb snu, możesz ręcznie dodać zdarzenia snu w aplikacji ZeFit². Uruchom aplikację ZeFit², kliknij **Dodaj informacje dotyczące snu > Dodaj sen**

6. CELE

Dotknij karty **Cele** w aplikacji ZeFit², by ustawiać dzienne cele: liczbę pokonanych kroków, pokonany dystans, spalone kalorie i godziny snu. Kliknij przycisk synchronizacji w górnym prawym rogu, by zapisać swoje cele. Pasek postępów na ekranie Kroki urządzenia ZeFit² pokazuje, w jakim stopniu zbliżasz się do celu dziennego.

Po osiągnięciu jednego z dziennych celów aktywności ZeFit² zacznie delikatnie wibrować i wyświetli ikonę osiągniętego celu



7. PRZYPOMNIENIA

Dotknij karty **Przypomnienia** w aplikacji ZeFit², by dodawać codziennie przypomnienia. Możesz ustawić maksymalnie 6 przypomnień dziennie, wybierając rodzaj przypomnienia preferowaną godzinę oraz dzień. ZeFit² zacznie łagodnie wibrować i wyświetli odpowiednią ikonę przypomnienia, by Cię poinformować. Pojedyncze dotknięcie ZeFit² powoduje odrzucenie przypomnienia. Jeśli go nie odrzucisz, ten sam alert pojawi się ponownie po dwóch minutach.

8. POWIADOMIENIA

ZeFit² wyświetla powiadomienia o połączeń nadchodzących i nieodebranych, wiadomościach SMS, wiadomościach e-mail, aktywnościach w mediach społecznościowych, zdarzeniach z kalendarza i ostrzeżenia przed zgubieniem.* Otwórz aplikację ZeFit², dotknij **Ustawienia** > **Powiadomienia**, by wybrać powiadomienia, jakie chcesz otrzymywać z użyciem ZeFit². Jeśli chcesz wyłączyć niektóre powiadomienia, przesunij przycisk wyboru w lewo. Pojedyncze dotknięcie ZeFit² powoduje odrzucenie powiadomienia. Jeśli powiadomienie nie zostanie odrzucone, zostanie wyświetlone ponownie przy włączeniu ekranu.

Ustawianie powiadomień dla użytkowników systemu iOS:

- Przejdź do opcji Ustawienia swojego urządzenia z systemem iOS
- Dotknij „Centrum powiadomień”
- Wybierz, jakie powiadomienia chcesz odbierać na urządzeniu ZeFit²
- Aktywuj opcję „Pokaż w centrum powiadomień”, aby odbierać powiadomienia na urządzeniu ZeFit²

i

Identyfikator rozmówcy składa się wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego. W celu uzyskania obsługi innych języków skontaktuj się z nami pod adresem support@mykronoz.com. *Telefony Windows Phone mogą nie obsługiwać tych funkcji, skontaktuj się z nami pod adresem support@mykronoz.com, aby uzyskać więcej informacji.

9. DANE TECHNICZNE

Wymiary i średnica	48 x 20 x 9.3 mm Min.: 159 mm Maks. 194 mm
Waga	21.5 g
Bluetooth	4.0 BLE
Zasięg roboczy Bluetooth	Do 5 metrów
Rodzaj baterii	55 mAh
Czas pracy na baterii	Do 5 dni
Czas ładowania	2 godziny
Pamięć	Aktywność z 5 dni
Wyświetlacz	Ekran dotykowy OLED 128*32 pikseli
Czujnik	Akcelerometr trójosiowy
Temperatura pracy	-20°C do +40°C
Wodoodporność	IP67
Międzynarodowa gwarancja	1 rok

ZeFit²

РУССКИЙ

ЗАРЯДКА	101	СОН	107
СОПРЯЖЕНИЕ	102	ЦЕЛИ	108
НОШЕНИЕ	104	НАПОМИНАНИЯ	108
ДИСПЛЕЙ	105	УВЕДОМЛЕНИЯ	109
АКТИВНОСТЬ	106	ТЕХ. ПАРАМЕТРЫ	110

ОБЗОР

ДИСПЛЕЙ
OLED

ОБЛАСТЬ
ПРИКОС-
НОВЕНИЯ



ЗАРЯДНЫЕ
КЛЕММЫ

i

Для взаимодействия с сенсорным экраном ZeFit² касайтесь сенсорной области, расположенной под дисплеем (двойной ленты). Сенсорный экран ZeFit² реагирует исключительно на касания в этой сенсорной области. В промежутках между эксплуатацией экран ZeFit² выключается. Для того чтобы включить устройство, коснитесь сенсорной области пальцем (двойной ленты). Для обеспечения точного реагирования ZeFit² на касания рекомендуется делать это кончиками пальцев, а не ногтями. Для перемещения между экранами, проведите влево или вправо.

1. ЗАРЯДКА.



Перед первым использованием зарядите ZeFit² в течение двух часов.

1. Установите ZeFit² на магнитной зарядной док-станции.
2. Убедитесь в том, что 5 контактов зарядной док-станции надлежащим образом соприкасаются с зарядными клеммами на задней поверхности ZeFit².
3. Подключите меньший конец предоставляемого USB-кабеля к USB-порту зарядной док-станции.
4. Подключите больший конец USB-кабеля к источнику питания.
5. Индикатор заряда аккумулятора будет заполняться, указывая на процесс зарядки. По окончании зарядки ZeFit² индикатор заряда аккумулятора станет полным.

i


Полная зарядка устройства занимает 1 час 30 минут. При низком уровне заряда аккумулятора отображается индикатор заряда.

2. СОПРЯЖЕНИЕ.

При первом использовании ZeFit² сообщение **НАСТРОЙКА** на дисплее подскажет вам, как настроить ZeFit² с помощью мобильного устройства или компьютера.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ZeFit²

Для того чтобы настроить ZeFit² с помощью мобильного устройства, необходимо сначала установить приложение ZeFit². Найдите приложение **ZeFit²** в App store, Google Play или магазине Windows Phone, загрузите и установите его на свое мобильное устройство.



Системные требования

iOs

Устройства iOS 7 или более поздней версии с Bluetooth 4.0 BLE.
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3-го, 4-го и 5-го покол.) iPad Mini, iPod touch (5-го покол.)



Android

Некоторые устройства с Android 4.3 или более поздней версии.
Устройства, поддерживающие Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Некоторые устройства с Windows Phone 8.1, поддерживающие Bluetooth 4.0 BLE

Новейший список совместимых устройств вы найдете на сайте www.mykronoz.com.

1. Включите Bluetooth на своем мобильном устройстве.
2. Откройте приложение ZeFit² на своем мобильном устройстве. Нажмите **Зарегистрироваться** при отсутствии учетной записи, либо **Войти** при наличии учетной записи. После ввода персональных данных нажмите **Настройка**.
3. Положите ZeFit² поблизости и выберите его в списке устройств.
4. На мобильном устройстве отобразится запрос на сопряжение. Нажмите **Сопряжение**, чтобы подтвердить сопряжение устройств.
5. Затем на дисплее ZeFit² отобразится запрос на сопряжение.  Коснитесь ZeFit², чтобы принять запрос на сопряжение.
6. При выполнении сопряжения отобразится уведомление на дисплее ZeFit²  и на экране мобильного устройства.

■ Можно также настроить ZeFit² с помощью программного обеспечения для Mac или ПК, доступного на веб-сайте MyKronoz: <http://www.mykronoz.com/support/>

■ Системные требования: Windows 7, 8, XP; Mac OS X 10.7 и более поздней версии

i

Если не удалось выполнить сопряжение устройств, следует повторить эти шаги сначала. Сопряжение является одноразовым процессом. При желании выполнить сопряжение ZeFit² с другой учетной записью, в первую очередь следует отменить текущее сопряжение. Откройте приложение ZeFit², перейдите в «Настройки» > «Подключить ZeFit²» > «Отменить сопряжение ZeFit²». Нажмите «Подключить ZeFit²», чтобы выполнить сопряжение с новым устройством.

3. НОШЕНИЕ.



ZeFit² регулируется под различные размеры запястий.


1. Установите устройство ZeFit² в браслет.
2. Найдите вертикальные разделительные линии на задней поверхности устройства ZeFit² и на браслете.
3. Эти линии должны совпадать между собой.
4. Наденьте ZeFit² на запястье и просуньте застежку в отверстие.
5. Нажмите несколько раз, чтобы убедиться в том, что застежка полностью вошла в отверстие и что устройство ZeFit² надежно зафиксировано.

i

Для того чтобы получить наиболее точные данные, мы рекомендуем носить ZeFit² на руке, которая не является доминантной, одевая их не слишком свободно.

3. ДИСПЛЕИ.

Главная страница 24h



Запрос на сопряжение




Режим сна




ПСигнализация для предотвращения потери



Главная страница 12h




Синхронизация



Режим активности



входящий звонок



Запрос на сопряжение



Обновление



Память заполнена




низкая мощность



ZeFit² автоматически синхронизирует время и дату с вашим сопряженным мобильным устройством. Желаемый формат даты и времени можно установить вручную во вкладке настроек приложения ZeFit². Убедитесь в том, что устройство заряжено, чтобы избежать сброса времени

4. АКТИВНОСТЬ.

ZeFit² отслеживает количество шагов, пройденного расстояния и сожженных калорий в течение дня. Можно отслеживать свою дневную активность в режиме реального времени на дисплее ZeFit², касаясь области, расположенной под дисплеем.



Во вкладке **Активность** приложения ZeFit2 отображаются данные об активности и история активности. На основном экране вкладки «Активность» отображается уровень эффективности работы по отношению к заданным целям. Нажмите на любую полосу активности, чтобы получить подробный график своей ежедневной, еженедельной и ежемесячной продуктивности.



ZeFit² отображает данные за день. Сброс системы слежения за активностью происходит в полночь. Для загрузки последних данных об активности коснитесь значка синхронизации в верхнем правом углу приложения ZeFit².

5. СОН.

ZeFit2 отслеживает количество часов, которые вы спали, и качество вашего сна (легкий сон, глубокий сон, время пробуждения).

I ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ СНА

Для того чтобы включить режим сна, коснитесь пурпурной полосы сна внизу и нажмите **Добавить журнал сна > Отойти ко сну**.

Для того чтобы выключить режим сна, коснитесь пурпурной полосы сна внизу и нажмите **Добавить журнал сна > Пробуждение**.

I ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ДЛЯ СНА

Откройте приложение ZeFit² и перейдите в **Настройки > Расширенные настройки**, нажмите **Предварительная настройка для сна**, чтобы ввести желаемое время отхода ко сну и пробуждения. По умолчанию устройство ZeFit² отслеживает время сна от 22:00 до 7:00.



Для загрузки последних данных о сне коснитесь значка синхронизации в верхнем правом углу приложения ZeFit². Если вы забыли активировать режим сна, можно добавить журнал сна вручную в приложении ZeFit². Откройте приложение ZeFit², нажмите «Добавить журнал сна» > «Добавить данные о сне».

6. ЦЕЛИ.

Выберите вкладку **Цели** в приложении ZeFit², чтобы установить ежедневные цели для: количества шагов, пройденного расстояния, сожженных калорий и часов сна. Для того чтобы сохранить цели, нажмите кнопку синхронизации в верхнем правом углу. Строка состояния на экране шагов ZeFit² отображает, насколько вы близки к достижению заданной цели дня.

После достижения одной из дневных целей ZeFit² мягко завибрирует и на дисплее появится значок «Цель достигнута».



7. НАПОМИНАНИЯ.

Нажмите вкладку **Напоминания** в приложении ZeFit², чтобы добавить ежедневные напоминания. Можно настроить не более 6 ежедневных напоминаний и выбрать тип напоминания, а также время и день. ZeFit² мягко завибрирует и отобразит значок соответствующего напоминания, чтобы оповестить вас. Для того чтобы отключить напоминание, коснитесь ZeFit² пальцем один раз. Оповещение повторно сработает через две минуты, если не будет отключено.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ.

ZeFit² отображает уведомления о календарных событиях, входящих и пропущенных звонках, о получении SMS-сообщений, электронных писем, сообщений в социальных сетях, а также сигнализирует для предотвращения потери *. Откройте приложение ZeFit² и нажмите **Настройки > Уведомления**, чтобы выбрать уведомления, которые вы хотите получать на свои часы ZeFit². Если вы хотите отключить определенные уведомления, сдвиньте кнопку уведомлений влево. Для того чтобы отключить уведомление, коснитесь ZeFit² пальцем один раз. Если уведомление не отключить, оно повторно отобразится на экране при включении.

Настройка уведомлений для пользователей iOS

- ! Откройте настройки устройства iOS.
- ! Нажмите «Центр уведомлений».
- ! Выберите тип уведомлений, которые вы хотели бы получать на ZeFit².
- ! Включите опцию «Показывать в центре уведомлений», чтобы получать уведомления на ZeFit².



Идентификатор звонящего может содержать только символы латиницы. Для поддержки большего количества языков обратитесь по адресу support@mykronoz.com. * Устройства Windows Phone могут не поддерживать этих функций. Дополнительную информацию можно получить, обратившись по адресу support@mykronoz.com.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.

Размер и окружность	48 x 20 x 9.3 мм Мин: 159 мм Макс.: 194 мм
Вес	21.5 г
Bluetooth	4.0 BLE
Зона действия Bluetooth	до 5 метров
Тип аккумулятора	55 мА·ч
Срок действия батареи	до 5 дней
Время зарядки	2 часа
Память	5 дней активности
Дисплей	сенсорный OLED, 128 x 32 пикселей
Сенсор	3-осевой акселерометр
Температура эксплуатации	от -20 до +40 °C
Водонепроницаемость	IP67
Международная гарантия	1 год

ZeFit²

中文版

充電	113	睡眠	119
與手機配對	114	目標	120
配戴	116	提醒	120
顯示螢幕	117	通知	121
活動	118	產品規格	122

概述



i

在 ZeFit² 觸控屏幕快速點選兩下進行互動。僅在指定觸控區點按時，ZeFit² 觸控螢幕才會回應。ZeFit² 螢幕會在不使用時關閉如需喚醒裝置請快速點選兩下觸控屏。為確保 ZeFit² 能準確回應你的點按動作，我們建議您使用指尖而非使用指甲，到屏幕之間移動，向左或向右滑動。

1. 充電



首次使用前，請先為 ZeFit² 充電兩個小時。

1. 將 ZeFit² 置於磁性充電座上
2. 請確認充電座上的 5 個充電針與 ZeFit² 背面的充電終端正確匹配。
3. 將 USB 連接線的小頭端插入充電座的 USB 埠
4. 將 USB 連接線的大頭端插入電源
5. 電池指示燈將顯示正在充電。當 ZeFit² 充滿電時，電池指示燈將顯示電量已滿




充滿電需一個半小時。當電池電量不足時，電池指示燈會亮起。

2. 與手機配對

初次使用 ZeFit² 時，將提醒您透過行動裝置或電腦 **設定 ZeFit²**。

取得 ZeFit² APP

若要使用行動裝置設定 ZeFit²，您必須先取得 ZeFit² App。可以在 App store、Google Play 或 Windows Phone store 裡搜尋 **ZeFit²**，在您的行動裝置下載並安裝該 App。



系統要求

iOs

iOS 7+ 配備 Bluetooth 4.0 BLE 裝置
iPhone 4s、5、5c、5s、6、6 Plus、
iPad (3rd、4th 和 5thgen) iPad
Mini、iPod touch (5thgen)


Android

選擇 Android 4.3 +
支援裝置
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

選擇支援 Bluetooth
4.0 BLE 的 Windows
Phone 8.1

請瀏覽 www.mykronoz.com 已獲得最新的相容性清單

1. 啟動您行動裝置的藍芽功能
2. 開啟您行動裝置上的 ZeFit2 App。如果您是會員，請註冊 或 透過現有帳戶登入。輸入您的個人資訊後，請按一下設定
3. 確保 ZeFit2 位於附近，並從裝置清單中選擇 ZeFit2
4. 您的行動裝置將收到配對請求。按下配對按鈕已接受配對
5. 然後，您的 ZeFit2 顯示配對要求  點按您的 ZeFit2 已接受配對
6. 當 ZeFit2 成功配對後，您的 ZeFit2 和行動裝置  將收到通知

您也可以使用 MyKronoz 網站上的 Mac 或 PC 軟體設定 ZeFit²：<http://www.mykronoz.com/support/>

系統要求：Windows 7、8、XP — Mac OS X 10.7 及更新版本

i

若配對失敗，請重複相同步驟。配對為一次性過程若您想要透過其他帳戶配對 ZeFit²，您必須先取消目前的配對。開啟 ZeFit² App，進入設定 > 連接 ZeFit² > 取消 ZeFit² 配對。點按連接 ZeFit² 已配對新裝置

3. 配戴



ZeFit² 可調整為不同手腕尺寸

1. 將 ZeFit² 裝置置入腕帶
2. 找到 ZeFit² 裝置背面和錶帶上的垂直標線
3. 確認垂直標線互相對齊
4. 將 ZeFit² 錶帶繞於手腕，並將扣環置於孔內。
5. 按壓幾次以確保扣環完全插入，並完全固定。

i

若要取得最精準的資料，我們建議您將 ZeFit² 配戴於您的非慣用手，且不要太鬆。

3. 顯示螢幕

首頁24小時




成功配對



睡眠模式




防遺失警報




首頁12小時




同步



活動模式



來電顯示




配對要求



升級



記憶體已滿



低電量



ZeFit² 的時間與日期將自動與您已配對的行動裝置同步。您可透過 ZeFit2 App 的設定標籤，以手動方式設定您偏好的時間與日期。請確認您裝置的電量足夠以避免時間重設

4. 活動

ZeFit² 可監測您一整天走路的步數、步行的距離以及燃燒的卡路里。您可以透過在觸控屏幕上從左滑動或像右滑動查看 ZeFit² 顯示的數據。



您也可以透過 ZeFit² 的 **活動** 標籤來監測您的活動資料和歷史。您可透過主活動畫面來檢查您每日目標的成績水準。按一下活動欄已取得您每日、每週和每月成績的詳細圖表。



ZeFit² 顯示每日資料。活動監測器會在每日午夜時重設。若要上傳您最新活動資料，請記得點按 ZeFit² App 右上角的同步圖示

5. 睡眠

ZeFit² 可監測您的睡眠時間和睡眠品質（淺睡、深睡、睡醒次數）

I 啟動 / 退出睡眠模式

若要啟動睡眠模式，請開啟 ZeFit² App，點按底部的紫色睡眠功能欄，按一下 **新增睡眠日誌 > 現在啟動睡眠模式**

若要結束睡眠模式，請開啟 ZeFit² App，按一下底部的紫色睡眠功能欄，按一下 **新增睡眠日誌 > 喚醒**

I 重設睡眠模式

開啟 ZeFit² App > 進入 **設定 > 進階設定** > 按一下 **預設睡眠** 以輸入您想要的床和喚醒次數。預設情況下，ZeFit² 將從晚上 11 時至早上 7 時監測您的睡眠。



若要上傳您最新睡眠資料，請記得按一下 ZeFit² App 右上角的同步圖示。如果您忘了啟動睡眠模式，您可在 ZeFit² App 手動新增睡眠紀錄。請開啟 ZeFit² App，按一下 **新增睡眠紀錄 > 新增睡眠**

6. 目標

點按 ZeFit² App 的 **目標** 標籤以設定每日走路步數、步行距離、燃燒的卡路里以及睡眠小時數的目標。按一下右上角同步按鈕可儲存您的目標。ZeFit² 步數顯示螢幕的進度欄將顯示您距離每日目標的差距。

當您點擊每日目標中的一項時，ZeFit² 將輕微振動並顯示目標完成圖示



7. 提醒

按一下 ZeFit² App 的 **提醒** 標籤以新增日常提醒。您可最多設定 6 個日常提醒，並選擇提供類型、偏好時間和日期。ZeFit² 將輕微振動並顯示相應的提醒圖示以提示您。按一下 ZeFit² 可忽略該提醒。如您未忽略，則將在兩分鐘後重複提醒。

8. 通知

ZeFit² 可顯示來電和未接來電、簡訊、電子郵件、社交媒體活動、行事曆事件以及防遺失警示通知*。開啟 ZeFit² App，按一下 **設定 > 通知**，選擇您想要 ZeFit² 接收到的通知。如您要停用某些通知，請將選項按鈕滑動至左側。按一下 ZeFit² 即可忽略通知。如未忽略，則下次喚醒螢幕時通知將重新出現。

針對 iOS 使用者設定通知：

- 進入 iOS 裝置的「設定」
- 按一下「通知中心」
- 選擇要在 ZeFit² 上接收的通知類型
- 啟動「在通知中心顯示」以在 ZeFit² 接收通知

i

來電顯示僅支援拉丁字元。如需更多語言支援，請聯繫 support@mykronoz.com。*Windows Phones 可能不支援這些功能。如需更多詳情，請聯繫 support@mykronoz.com。

9. 產品規格

產品尺寸	48 x 20 x 9.3 mm
最小：159mm	
最大：194 mm	
重量	20 g
Bluetooth	4.0 BLE
藍芽最遠操作範圍：約五米	
電池類型	55 mAh
電池壽命	最多五天
充電時間	2 小時
記憶體	5 日的活動
顯示螢幕	128*32 像素 OLED 觸控螢幕
感應器	3- 軸加速器
操作溫度	-20°C 至 +40°C
防水測試	IP67
全球保固	1 年

ZeFit²

日本語

充電	125	スリープ	131
ペアリング	126	目標	132
装着	128	リマインダー	132
ディスプレイ	129	通知	133
アクティビティ	130	技術仕様	134

概要



i

ZeFit²タッチスクリーンを操作するには、表示セクション下のタッチセンシティブエリアをタップします(ダブルタップ)。ZeFit²のタッチスクリーンは、この特定のタッチセンシティブエリアのみでタップに対して反応します。ZeFit²画面は使用しないときにオフになります。デバイスをウェイクアップするためには、このゾーンをダブルタップしてください。ZeFit²がタップに正確に反応するためには、爪でタップするのではなく、指先でタップしてください。画面間を移動するには、スワイプは、左または右。

1. 充電



最初のご使用前に2時間ZeFit²を充電してください。

1. 磁気式充電ドックにZeFit²をセットしてください。
2. 充電ドック上の5本ピンが、ZeFit²背面の充電端子に正しくフィットしていることを確認してください。
3. 付属USBケーブルの小さい方の端を、充電ドックのUSBポートに差し込みます。
4. USBケーブルの大きい方の端を電源に差し込みます。
5. バッテリーインジケータが、充電が進行中であることを示します。ZeFit²が充電されると、バッテリーインジケータがフル状態になります。

i


フル充電には1時間30ほどかかります。電池残量が少なくなると、バッテリーインジケータが表示されます。

2. ペアリング

初めてのZeFit²の使用時に、モバイルデバイスやコンピュータを使用してZeFit²をセットアップするようにSET UP (セットアップ) メッセージが表示されます。

ZeFit²アプリを取得

モバイルデバイスを使用して、ZeFit²をセットアップするには、まずZeFit²アプリを取得する必要があります。Appストア、Google PlayまたはWindows Phoneストアで、ZeFit²アプリを検索し、ダウンロードしてモバイルデバイス上にインストールします。



システム要件

iOs

iOS 7+ Bluetooth 4.0 BLE搭載のデバイス
iPhone 4S、5、5C、5S、6、6Plus、iPad
(第3、4、5世代)、iPad Mini、iPod タッチ
(第5世代)



Android

Android 4.3 +
Bluetooth 4.0 BLEを
サポートするデバイスを選択

Windows Phone

Bluetooth 4.0 BLEを
サポートするWindows
Phone 8.1を選択

最新の互換性リストを取得するには、www.mykronoz.comをご覧ください。

1. お使いのモバイルデバイスでBluetoothを有効にします。
2. あなたのモバイルデバイス上でZeFit²アプリを開きます。新しいメンバーであればSign up (サインアップ)、既にアカウントを持っている場合はLog in (ログイン) を行います。個人情報を入力した後、Set up (セットアップ) をタップします。
3. ZeFit²を近くに置いて、デバイスのリストからZeFit²を選択します。
4. モバイルデバイス上でペアリング要求を受信します。Pair (ペアリング) を押して受諾します。
5. その後、ペアリング要求がZeFit²ディスプレイに表示されます。 ZeFit²をタップして、ペアリングを受け入れます。
6. ZeFit²が正常にペアリングされると、ZeFit²上にその旨が表示されます。そして、同様にモバイルデバイスの画面にも表示されます。

■ また、以下のMyKronozウェブサイトから、MacまたはPCソフトウェアを使用してZeFit²を設定することができます。<http://www.mykronoz.com/support/>

■ 動作環境：Windows 7、8、XP - Mac OS X 10.7以上

i ペアリングに失敗した場合、同じ手順を繰り返します。ペアリングは、一回限りのプロセスです。別のアカウントでZeFit²をペアリングする場合は、まず、現在のペアリングを解除する必要があります。ZeFit²アプリを開き、Settings (設定) > Connect (接続) ZeFit² > Unpair ZeFit² (登録解除) へ進みます。新しいデバイスをペアリングするためにZeFit²のConnect (接続) をタップします。

3. 装着



ZeFit²は異なった手首サイズに合わせて調整可能です。

1. ZeFit²ユニットをリストバンドに装着します。
2. ZeFit²ユニット背面のマーキングラインを、リストバンドに縦線に合わせます。
3. 縦のマーキング線が一致していることを確認してください。
4. ZeFit²を手首に装着し、留めピンをホールに固定します。
5. ピンを確実に挿入するために数回押し、ZeFit²がしっかりと固定されていることを確認してください。

i

できるだけ正確なデータを取得するために、利き手ではない方の手首にZeFit²を装着し、あまり緩まないようにしてください。

3. ディスプレイ

ホームページ24時間




ペアリングに成功



スリープモード




紛失防止警告




ホームページ12H




同期



アクティビティモード



電話の着信




ペアリングリクエスト




アップグレード



メモリ不足



低電力



ZeFit²は、自動的にペアリングモバイルの日付と時刻に同期します。ZeFit²アプリの Settings (設定) タブで、手動でお好みの時刻と日付書式を設定することができます。装置がリセットされないように、常に充電が充分であることを確認してください。

4. アクティビティ

ZeFit² は、一日の歩数、移動距離、消費カロリーを記録します。あなたは、タッチスクリーン上で左または右にスワイプしてZeFit²ディスプレイ上にリアルタイムであなたの毎日の活動を表示することができます。



また、ZeFit²アプリの **Activity** (アクティビティ) タブから、アクティビティデータと履歴をモニターすることができます。アクティビティのメイン画面で、毎日の目標に対する達成レベルを確認できます。任意のアクティビティバーをクリックすると、毎日、毎週、毎月のパフォーマンスの詳細なグラフを見ることができます。



ZeFit²は毎日のデータを示しています。アクティビティのデータは深夜にリセットされます。最新のアクティビティデータをアップロードするには、ZeFit²アプリの右上隅の同期アイコンをタップしてください。

5. スリープ

ZeFit²は、睡眠時間、睡眠の質（浅い眠り、深い眠り、目を覚ました回数）を記録します。

■ スリープモードのスタート / 終了

スリープモードを開始するには、ZeFit²アプリを開き、下の紫の睡眠バーをタップし、**Add sleep log > Start Sleep now**（スリープログの追加 > スリープの開始）をクリックします。スリープモードを終了するには、ZeFit²アプリを開き、下の紫の睡眠バーをタップし、**Add sleep log > Awake**（スリープログの追加 > 目を覚ます）をクリックします。

■ スリープのプリセット

ZeFit²アプリを開き、**Settings**（設定）>**Advanced Settings**（詳細設定）へ進み、**Preset sleep**（スリープのプリセット）をクリックして、希望の就寝・目覚め時間を入力します。デフォルトでは、ZeFit²は、23時から朝の7時まで、あなたの睡眠を記録します。



最新のスリープデータをアップロードするには、ZeFit²アプリの右上隅の同期アイコンをタップしてください。スリープモードを有効にするのを忘れた場合は、スリープログをZeFit²アプリ内で手動で追加できます。ZeFit²アプリを開いて、**Add sleep log > Add sleep**（スリープログの追加 > スリープの追加）をクリックします。

6. 目標

ZeFit² アプリの **Goals** (目標) タブをタップし、歩数、距離、消費カロリー、睡眠時間における毎日の目標を設定します。右上隅にある同期ボタンをクリックし、あなたの目標を保存します。ZeFit² のステップ画面で、毎日の目標に対する進行状況バーが表示されます。

毎日の目標の1つでも達成すると、ZeFit² が軽く振動し、目標達成アイコンが表示されます。



7. リマインダー

ZeFit² アプリの **Reminders** (リマインダー) タブをタップし、日々のリマインダー項目を追加します。最大6つのデイリーリマインダーを設定し、リマインダーアイテムと希望の日時を選択できます。ZeFit² が軽く振動し、対応するリマインダーアイコンが表示されます。ZeFit² 上のシングルタップで、リマインダーを閉じることができます。放置しておくと同じリマインダーが2分間繰り返されます。

8. 通知

ZeFit² は、受信と不在着信、SMS、メール、ソーシャルメディアアクティビティ、カレンダーイベント、紛失防止警告^{*}の通知を表示します。ZeFit² アプリを開き、**Settings > Notifications** (設定 > 通知) をタップし、ZeFit² に受信したい通知を選択します。一部の通知を無効にしたい場合は、選択ボタンを左にスワイプします。ZeFit² 上のシングルタップで、通知を閉じることができます。通知が消されない場合、次の画面を表示した時に再び現れます。

iOS ユーザーの通知設定：

- iOS デバイスの Settings (設定) に進みます。
- Notification Center (通知センター) をタップします。
- ZeFit² で受信したい通知のタイプを選択します。
- Show in Notification Center (通知センターに表示) を有効にし、ZeFit² 上で受信します。



呼び出し元のIDはラテン文字のみをサポートします。その他の言語に関しては、support_japan@mykronoz.comまでご連絡ください。*Windows Phones はこれらの機能をサポートしていない場合があります。support_japan@mykronoz.comまで、詳細をお問い合わせください。

9.技術仕様

寸法及び円周	48 x 20 x 9.3 mm
最少：142mm	
最大：195 mm	
重量	20 g
Bluetooth	4.0 BLE
Bluetooth作動範囲	最大5m
バッテリータイプ	55 mAh
バッテリー寿命	最大5日
充電時間	2時間
メモリ	5日間のアクティビティ
ディスプレイ	タッチスクリーン OLED 128*32 ピクセル
センサー	3軸加速度センサー
動作温度	-20°C~40°C
防水	IP67
国際保証	1年間

ZeFit²

ภาษาไทย

การชาร์จ	137	การนอน	143
การจับคู่	138	เป้าหมาย	144
การสวมใส่	140	เตือนความจำ	144
การแสดงผล	141	การแจ้งเตือน	145
กิจกรรม	142	ข้อมูลทางเทคนิค	146

ภาพรวม



i

หากต้องการปลุก Zefit2 ให้แต่ละ 2 ครั้ง อย่างรวดเร็วบริเวณ "พื้นที่สัมผัส"
หากต้องการสั่งงาน Zefit2 ให้แต่ละ 2 ครั้ง อย่างรวดเร็วบริเวณ "พื้นที่สัมผัส"
หากต้องการเลื่อนดูหน้าจออื่นๆ ให้แต่ละ และเลื่อนซ้าย-ขวา บริเวณ "พื้นที่สัมผัส"
* ควรใช้ปลายนิ้วสัมผัส ไม่ควรใช้เล็บเคาะ หรือสัมผัส *

1. การชาร์จ



ชาร์จ ZeFit² สองชั่วโมงก่อนการใช้งานครั้งแรกของคุณ

1. ใส่ ZeFit2 เข้ากับแท่นชาร์จแบบแม่เหล็ก
2. มั่นใจว่าขั้วชาร์จของ ZeFit2 ได้ถูกใส่ให้พอดีกับฐานชาร์จไฟแบบแม่เหล็กทางด้านหลัง
3. เชื่อมต่อ USB ด้านเล็ก เข้ากับฐานชาร์จของ ZeFit2
4. เชื่อมต่อ USB ด้านที่ใหญ่กว่า เข้ากับแหล่งพลังงาน
5. ระหว่างทำการชาร์จ จะปรากฏสัญลักษณ์ แบตเตอรี่ที่กำลังชาร์จ เมื่อเต็มแล้ว สัญลักษณ์จะหยุดนิ่ง

i


หาก ZeFit2 พลังงานเหลือน้อยจะแสดงสัญลักษณ์ขึ้นมา ให้ทำการชาร์จไฟ ซึ่งใช้เวลาในการชาร์จไฟที่รวดเร็วประมาณ 1.30 ชั่วโมง

2. การเชื่อมต่อ

ครั้งแรกในการใช้งาน Zefit2 ขอความจำให้ **SET UP** จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณลงทะเบียน หรือล็อกอินเข้าใช้งาน ได้ทั้ง Application บนโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์

โหลด ZeFit² APP

ครั้งแรกในการใช้งาน Zefit2 กับโทรศัพท์มือถือ คุณต้องทำการดาวน์โหลด **Zefit2 App**. คุณสามารถค้นหา App Zefit2 ได้ทั้งบน App Store, Google Play หรือ Window Phone Store



ความต้องการของระบบ

iOs

iOS7 ขึ้นไป พร้อม Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, ขึ้นไป, iPad (3", 4", 5" gen)
iPad Mini, iPod touch (5" gen)


Android


Android 4.3 ขึ้นไป
และรองรับ
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Window Phone 8.1
ขึ้นไป และรองรับ
Bluetooth 4.0 BLE

เยี่ยมชม www.mykronoz.com เพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุด

1. เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
2. เปิด App Zefit2 บนอุปกรณ์มือถือของคุณ ถ้าคุณเป็นสมาชิกใหม่โปรดเลือก **ลงทะเบียน** หากคุณมีบัญชีเป็นสมาชิกอยู่แล้วเลือก **เข้าสู่ระบบ**, หลังจากกรอกข้อมูลต่าง ๆ แล้ว เลือก **การตั้งค่า**
3. ให้มั่นใจว่า Zefit2 อยู่ใกล้กับอุปกรณ์มือถือของคุณ และได้เลือกเชื่อมต่อ Zefit2 จากรายการ Bluetooth
4. คุณ จะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อยืนยันการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณ เลือก **Pair** เพื่อตกลง
5. จากนั้น Zefit2 จะปรากฏการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ ให้แตะ  Zefit2 เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ

6. เมื่อ Zefit2 เชื่อมต่อสำเร็จ จะปรากฏการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อสำเร็จ บนหน้าจอ Zefit2 และ อุปกรณ์มือถือ 

■ คุณยังสามารถเชื่อมต่อ Zefit2 ผ่าน MAC หรือ PC ได้โดย โปรแกรมซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://www.mykronoz.com/support/>

■ ความต้องการของระบบ: Windows 7,8, XP - Mac OS X 10.7 และสูงกว่า

i

ถ้าการเชื่อมต่อล้มเหลว ให้ดำเนินการตั้งแต่นั้นใหม่อีกครั้ง หากคุณต้องการเชื่อมต่อ Zefit2 กับ อุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น ๆ คุณต้องทำการยกเลิกการเชื่อมต่อที่ App Zefit2 ก่อน โดยไปที่ App Zefit2 > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ Zefit2 > ยกเลิกการจับคู่

3. การสวมใส่



สายรัดข้อมือของ Zefit2 สามารถปรับขนาดให้เข้ากับขนาดข้อมือ ที่แตกต่างกันได้

1. ใส่ตัวเรือน Zefit2 เข้ากับสายรัดข้อมือ
2. พลิกด้านหลังหาเส้นแนวตั้ง ซึ่งจะปรากฏอยู่บนตัวเรือน Zefit2 และสายรัด
3. ตรวจสอบ ปรับเส้นแนวตั้งให้ตรง และอยู่ฝั่งเดียวกัน
4. สวมใส่ Zefit2 รอบ ๆ ข้อมือ จากนั้นสอดหมุดเข้ารูเพื่อยึดให้เรียบร้อย
5. พลิกตรวจสอบ และขยับ เพื่อเช็คหมุดยึดเพื่อให้หมุดแน่นสนิทกับรู

i

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด เราขอแนะนำให้สวม Zefit[®] ในมือข้างที่คุณไม่ถนัดและไม่หลวมเกินไป

3. การแสดงผล

หน้าแรก 24h



เชื่อมต่อสำเร็จ



โหมดการนอน




แจ้งเตือน สัญญาณขาดหาย



หน้าแรก 12h




โอนถ่ายข้อมูล



โหมดทำงานปกติ



หมายเลขสายเรียกเข้า



แจ้งเตือนการเชื่อมต่อ




อัปเดตเฟิร์มแวร์



ความจำเต็ม



พลังงานต่ำ ต้องชาร์จไฟ



i

Zefit² จะอิงค่าเวลา และวันที่โดยอัตโนมัติ ให้ตรงกันกับอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถตั้งเวลา และวันที่เองได้ที่ App Zefit2. อย่าปล่อยให้ Zefit2 ดับ เพราะคุณอาจจะต้องตั้งค่าเวลา และวันที่ใหม่

4. กิจกรรม

ZeFit² จะติดตามบันทึก จำนวนก้าวที่คุณเดิน, ระยะทางที่เดิน, และแคลลอรี่ที่เผาผลาญไป. คุณสามารถตรวจสอบค่าเหล่านี้ได้ทุกวัน แบบ Real - Time บนหน้าจอ ZeFit2 โดยใช้ปลายนิ้วเลื่อนซ้าย หรือขวา บนหน้าจอทัสสกรีน

ก้าวเดิน	ระยะทาง	แคลลอรี่	จับเวลา
 15118	 13.13	 118	 0:53.9

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม และประวัติของคุณจากแถบ **กิจกรรม** ของ ZeFit2 จากหน้าจอกิจกรรมหลัก คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในแต่ละกิจกรรมของคุณเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คุณได้ตั้งค่าไว้. คลิกที่แถบกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกแบบกราฟ ซึ่งสามารถเรียกดูได้ทั้งแบบ รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

i

ZeFit² แสดงข้อมูลในชีวิตประจำวัน ค่ากิจกรรมจะถูกตั้งค่าใหม่ในเวลาเที่ยงคืน อย่าลืมอัปเดตข้อมูลกิจกรรมล่าสุดของคุณ โดยแตะที่ไอคอนซิงค์ ที่มุมขวาบนของ App ZeFit²

5. การนอนหลับ

ZeFit² จะติดตามบันทึกค่าคุณภาพในการนอนหลับของคุณ (นอนหลับตื่น นอนหลับลึก จำนวนครั้งที่ตื่น)

■ เริ่มต้น และออกจากโหมดนอนหลับ

เริ่มต้นโหมดนอนหลับ เปิด ZeFit² App และที่แถบนอนหลับสีม่วงที่อยู่ด้านล่าง

คลิกที่ **เพิ่มบันทึกการนอนหลับ > เริ่มใช้โหมดนอนหลับในตอนนี้**

สิ้นสุดโหมดนอนหลับ เปิด ZeFit² App และที่แถบนอนหลับสีม่วงที่อยู่ด้านล่าง

คลิกที่ **เพิ่มบันทึกการนอนหลับ > ตื่น**

■ การตั้งการนอนหลับไวลิ่งหน้า

เปิด ZeFit² App > ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง > คลิกที่ การนอนหลับที่ตั้งไวลิ่งหน้า เพื่อตั้งค่าเวลา

เริ่มนอนหลับ และเวลาตื่นตามที่คุณต้องการ โดยค่าเริ่มต้นนั้น ZeFit² จะติดตามการนอนหลับของคุณจาก

เวลา 23.00 น. จนถึงเวลา 7.00 น.

i

ในการอัปเดตข้อมูลการนอนหลับล่าสุดของคุณ อย่าลืมที่จะแตะที่ไอคอนซิงค์ ที่มุมขวาบนของ ZeFit² App หากคุณลืมเปิดใช้งานโหมดการนอนหลับ คุณสามารถเพิ่มบันทึกการนอนหลับใน ZeFit² App เปิด ZeFit² App คลิกที่ **เพิ่มบันทึกการนอนหลับ > เพิ่มการนอนหลับ**

6. เป้าหมาย

แต่ที่แท้กับ **เป้าหมาย** ของ Zefit2 App เพื่อกำหนดเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม จำนวนก้าวที่ต้องเดินให้ได้ในแต่ละวัน หรือจำนวนชั่วโมงที่ได้นอนหลับ คลิกที่ปุ่มซิงค์ในมุมขวาบนเพื่อบันทึกเป้าหมายของคุณ ที่หน้าจอกิจกรรมของ ZeFit² จะมีแถบความคืบหน้า จะแสดงให้เห็นว่า คุณได้ทำกิจกรรมได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด

เมื่อคุณได้มาถึงเป้าหมายที่คุณได้กำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง ZeFit² จะสั่นเบา ๆ และแสดงไอคอนประสบความสำเร็จ



7. เตือนความจำ

แต่ที่แท้กับ **คำเตือน** ของ Zefit2 App เพื่อเพิ่มการเตือนความจำ ในชีวิตประจำวัน คุณสามารถตั้งคำการเตือนความจำได้ถึง 6 รายการ และเลือกประเภทของการเตือน วันและเวลาที่ต้องการ ZeFit² จะสั่นเบา ๆ และแสดงไอคอนที่สอดคล้องกับประเภทการเตือน เพื่อเตือนคุณ. แต่เพียงครั้งเดียวที่ ZeFit² แล้วคุณสามารถยกเลิกการเตือนได้ ถ้าไม่ได้ยกเลิก การเตือนเดียวกันจะปรากฏซ้ำ หลังจากนั้นอีกสองนาที

8. การแจ้งเตือน

ZeFit² จะแจ้งเตือนโดยการแสดงผล เบอร์สายเรียกเข้า, สายไม่ได้รับ, SMS, อีเมล, โซเชียลมีเดีย, หมายเหตุ, ปฏิทิน. เปิด ZeFit² App เลือกแถบ การตั้งค่า > การแจ้งเตือน เพื่อเลือกการแจ้งเตือนที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หากต้องการปิดการแจ้งเตือนใด ๆ คุณสามารถปิดได้โดย และเลื่อนให้สวิตช์ไปทางซ้าย ในการยกเลิกการแจ้งเตือน ให้แตะที่หน้าจอ ZeFit² เพียงครั้งเดียว หากไม่ได้ยกเลิก การแจ้งเตือนจะปรากฏอีกครั้ง

การแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้อ iOS

■ ไปที่การตั้งค่าของ iOS

แตะที่ “ศูนย์การแจ้งเตือน” iOS

เลือกชนิดการแจ้งเตือนที่ต้องการใช้กับ App ZeFit²

เปิดการใช้งานการแจ้งเตือน App ZeFit²

i

ชื่อสายเรียกเข้า จะแสดงผลเฉพาะชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่น ๆ จะแสดงผลเป็นตัวเลข
Window Phone จะไม่รองรับการใช้งานคุณสมบัตินี้ ข้อมูลอื่น ๆ โปรดติดต่อ support@mykronoz.com

9. ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด และ เส้นรอบวง	48 x 20 x 9.3 มม. น้อยที่สุด 159 มม. มากที่สุด 194 มม..
น้ำหนัก	20 กรัม
บลูทูธ	4.0 BLE
ระยะการทำงานบลูทูธ	ไม่เกิน 5 เมตร
ประเภทแบตเตอรี่	55 mAh
ระยะเวลาในการทำงาน	ไม่เกิน 5 วัน
เวลาชาร์จ	2 ชั่วโมง
หน่วยความจำ	กิจกรรม 5 วัน
หน้าจอ	หน้าจอสัมผัส OLED 128*32 พิกเซล
เซ็นเซอร์	เซ็นเซอร์วัด Accelerometer แบบ 3 แกน
อุณหภูมิในการใช้งาน	-20°C ถึง 40°C
การกันน้ำ กันฝุ่น	IP67
การรับประกัน	1 ปี

ZeFit²

한국어

충전	149	수면 패턴 분석	155
페어링	150	활동 목표	156
착용	152	미리 알림	156
디스플레이	153	알림	157
활동량 모니터링	154	기술 사양	158

개요



i

ZeFit²의 터치스크린을 활성화시키기 위해 터치존(touchzone)을 더블탭합니다. ZeFit²는 위 그림에 표시된 터치존(touchzone)에 탭 동작이 인식되어야지만 활성화되며, 사용하지 않을 때는 비활성화됩니다. 즉, 터치존을 더블탭하면 비활성화 모드에서 활성화 모드로 변경됩니다. 또한, ZeFit²가 탭 동작을 정확하게 인식할 수 있도록 손톱이 아닌 손가락 끝으로 기기를 탭할 것을 권장합니다. 터치스크린의 화면을 변경하실 때는 화면을 왼쪽 혹은 오른쪽으로 쓸어 넘기듯이 터치하십시오.

1. 충전



ZeFit²을 처음 사용하기 전에 2시간 정도 충전해야 합니다.

1. ZeFit²을 자석 충전 도크에 올려놓습니다
2. 충전 도크의 핀 5개와 ZeFit² 뒷면의 충전 단자를 정확히 맞춰 끼우세요
3. 제품과 함께 제공된 USB 케이블의 작은 플러그 단자를 충전 도크의 USB 포트에 연결합니다
4. USB 케이블의 큰 플러그 단자를 전력원에 연결합니다
5. 배터리 아이콘의 잔량 표시로 충전 진행 상태를 확인할 수 있습니다. ZeFit²의 충전이 완료되면 배터리 아이콘이 가득 차오른 상태로 표시됩니다

i


배터리를 완전히 충전하는데 1시간 30분이 소요됩니다. 배터리 잔량이 부족한 경우, 배터리 아이콘이 표시됩니다.

2. 페어링

ZeFit²을 처음 사용할 경우, **설정** 메시지가 표시되어 모바일 기기 또는 컴퓨터를 사용하여 ZeFit²을 설정할 것을 안내합니다.

ZeFit² 애플리케이션 다운로드

모바일 기기를 사용해 ZeFit²을 설정하려면 먼저 ZeFit² 애플리케이션을 다운로드해야 합니다. App Store, Google Play 또는 Windows Phone 스토어에서 ZeFit²을 검색 후 다운로드하여 모바일 기기에 애플리케이션을 설치합니다.



시스템 요구 사항

iOs

Bluetooth 4.0 BLE 기능을 지원하는 iOS 7 이상 최신 버전이 설치된 기기
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad(3세대, 4세대, 5세대), iPad Mini, iPod touch(5세대)

Android

Bluetooth 4.0 BLE 기능을 지원하며
Android 4.3 이상 최신 버전이 설치된 기기

Windows Phone

Bluetooth 4.0 BLE 기능을 지원하는 Windows Phone 8.1

호환 가능한 기기의 최신 목록은 www.mykronoz.com 웹사이트에서 확인할 수 있습니다

1. 모바일 기기의 Bluetooth 기능을 활성화합니다
2. 모바일 기기에서 ZeFit² 애플리케이션을 실행합니다. 애플리케이션을 처음 사용할 경우, **회원 가입**을 해야 합니다. 계정이 있다면 **로그인**합니다. 개인 정보 입력 후, **설정**을 탭합니다
3. 모바일 기기와 ZeFit²을 가까이 위치시키고 모바일 기기에 표시되는 장비 목록에서 ZeFit²을 선택합니다
4. 모바일 기기에 페어링 요청 메시지가 표시됩니다. **페어링**을 눌러 요청을 수락합니다
5. ZeFit² 디스플레이에 페어링 요청 메시지가 표시됩니다. ZeFit² 화면을 탭해 페어링 요청을 수락합니다.
6. ZeFit²과 모바일 기기가 성공적으로 페어링되면 ZeFit² 및 모바일 기기의 화면에 안내 메시지가 표시됩니다



■ Mac 또는 PC용 소프트웨어를 사용하여 ZeFit²을 설정할 수도 있습니다. 해당 소프트웨어는 MyKronoz 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다: <http://www.mykronoz.com/support/>

■ 시스템 요구 사항: Windows 7, 8, XP - Mac OS X 10.7 이상 최신 버전

i

페어링에 실패할 경우, 동일한 단계를 반복하십시오. 페어링은 최초 한번만 설정하면 별도의 조작 없이 계속 사용할 수 있습니다. ZeFit²을 다른 계정과 페어링할 때는 먼저 현재 계정과의 페어링을 해제해야 합니다. ZeFit² 애플리케이션을 실행한 후, **설정** > **ZeFit² 연결** > **ZeFit² 페어링 해제**를 선택합니다. 그런 다음, ZeFit² 연결을 탭해 새로운 기기와 페어링을 시작합니다

3. 착용



ZeFit²은 손목 크기에 따라 딱 맞게 조절할 수 있습니다.

1. ZeFit² 유닛을 스트랩에 연결합니다
2. ZeFit² 유닛의 뒷면과 스트랩에 표시된 세로 막대를 확인합니다
3. 두 개의 세로 막대가 서로 일직선이 되게 합니다
4. ZeFit²을 손목 위에 올려놓고 스트랩 구멍 안으로 버클 핀을 밀어 넣습니다
5. 핀을 여러 번 눌러 구멍 안으로 완전히 끼워 넣고 ZeFit²을 손목에 안전하게 밀착시킵니다



정확한 데이터를 수집하기 위해서 ZeFit²을 평소 자주 사용하지 않는 손목 쪽에 딱 맞게 착용할 것을 권장합니다.

3. 디스플레이

홈페이지 24 시간



페어링 완료



수면 모드




도난 방지 경고




홈페이지 12 시간




싱크 중



활동 모드



수신 전화



페어링 요청




업그레이드 중



메모리 부족



낮은 전력



i

ZeFit²은 페어링된 모바일 기기의 시간 및 날짜와 자동으로 동기화됩니다. ZeFit² 애플리케이션의 설정 메뉴에서 원하는 시간 및 날짜 형식을 수동으로 설정할 수 있습니다. 기기를 항상 충전 상태로 두면 시간이 초기화되는 것을 방지할 수 있습니다.

4. 활동량 모니터링

ZeFit²은 하루 동안의 걸음 수, 이동 거리, 칼로리 소모량을 모니터링합니다. 당신은 터치 스크린에 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 ZeFit² 디스플레이에 실시간으로 일상 생활을 볼 수 있습니다.



활동량 데이터 및 기록은 ZeFit²의 **활동량** 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 활동량 메인 화면에서 일일 활동 목표 대비 현재 활동 수준을 확인할 수 있습니다. 아무 활동량 상태 막대를 눌러 하루, 주간, 월간 활동량에 관한 자세한 그래프를 확인할 수 있습니다.



ZeFit²은 일일 데이터를 보여줍니다. 활동량 트래커는 자정에 초기화됩니다. 최근 활동량 데이터를 업로드하려면 ZeFit² 애플리케이션의 오른쪽 상단 코너에 있는 싱크 아이콘을 눌러야 합니다.

5. 수면 패턴 분석

ZeFit²은 수면 시간과 수면 효율(얕은 수면, 숙면, 뒤척임 횟수)을 모니터링합니다

I 수면 모드 시작 / 종료

수면모드를 시작하려면 ZeFit² 애플리케이션을 실행하고 하단의 보라색 수면 상태막대를 탭한 후 **수면 기록 추가 > 지금 수면 시작**을 누릅니다

수면모드를 종료하려면 ZeFit² 애플리케이션을 실행하고 하단의 보라색 수면 상태막대를 탭한 후 **수면 기록 추가 > 기상**을 누릅니다

I 수면 모드 사전 설정

ZeFit² 애플리케이션을 실행하고 **설정 > 고급 설정 > 수면 모드 사전 설정**을 차례대로 눌러 원하는 취침 시간 및 기상 시간을 입력합니다. ZeFit²은 기본적으로 오후 11시부터 오전 7시까지 수면 패턴을 모니터링합니다.

i

최근 수면 데이터를 업로드하려면 ZeFit² 애플리케이션의 오른쪽 상단 코너에 있는 링크 아이콘을 눌러야 합니다. 수면 모드 활성화를 잊은 경우, ZeFit² 애플리케이션을 통해 수면 기록을 수동으로 추가할 수 있습니다. ZeFit² 애플리케이션을 실행한 후, **수면 기록 추가 > 수면 추가**를 누릅니다

6. 활동 목표

ZeFit² 애플리케이션의 **활동 목표** 메뉴를 탭하여 걸음 수, 이동 거리, 칼로리 소모량, 수면 시간에 대한 일일 활동 목표를 설정할 수 있습니다. 오른쪽 상단 코너의 싱크 아이콘을 누르면 활동 목표가 저장됩니다. ZeFit²의 걸음 수 화면에 표시되는 진행 상태 막대를 통해 일일 활동 목표 달성까지 얼마나 남아 있는지 확인할 수 있습니다.

일일 활동 목표 중 하나를 달성하면 ZeFit²이 가볍게 진동하며 달성한 활동 목표의 아이콘을 표시합니다



7. 미리 알림

ZeFit² 애플리케이션의 **미리 알림** 메뉴를 탭하여 일일 미리 알림을 추가할 수 있습니다. 6 개의 일일 미리 알림을 설정할 수 있으며, 미리 알림 유형과 원하는 시각 및 날짜를 선택할 수 있습니다. ZeFit²이 가볍게 진동하며 해당하는 미리 알림 아이콘을 표시해 사용자에게 알림 사항을 보여 줍니다. ZeFit²을 한번 탭하여 미리 알림 창을 끌 수 있습니다. 미리 알림 창을 수동으로 끄지 않으면 2분 후 동일한 미리 알림이 다시 표시됩니다.

8. 알림

ZeFit²은 착신 전화 및 부재중 전화, 문자, 이메일, 소셜 미디어 활동, 일정, 도난 방지 경고에 대해 알림을 표시합니다*. ZeFit² 애플리케이션을 실행한 후, **설정 > 알림**을 탭해 ZeFit²에 표시될 알림 항목을 선택할 수 있습니다. 특정 알림을 받지 않으려면 해당 선택 버튼을 왼쪽으로 쓸어 넘깁니다. ZeFit²을 한번 탭하는 것으로 알림창을 끌 수 있습니다. 알림창을 수동으로 끄지 않으면 다음 번에 화면이 켜질 때 알림이 다시 표시됩니다.

iOS 사용자를 위한 알림 설정 방법:

- l iOS 기기의 '설정'으로 이동
- l '알림 센터' 누르기
- l ZeFit²에 표시되게 할 알림 항목 선택
- l ZeFit²에서 알림을 받아보기 위해 '알림 센터에서 보기' 활성화



발신자 정보 표시 기능은 오직 라틴 문자만 지원합니다. 기타 언어 지원은 support@mykronoz.com으로 문의해 주시기 바랍니다. *Windows Phones은 이 기능을 지원하지 않을 수도 있습니다. 자세한 정보는 support@mykronoz.com으로 문의해 주시기 바랍니다.

9. 기술 사양

사이즈	48 x 20 x 9.3mm
최소: 159mm	
최대: 194mm	
무게	20g
Bluetooth	4.0 BLE
Bluetooth 작동 범위	최대 5m
배터리 용량	55mAh
배터리 사용 시간	최대 21.5일
충전 시간	약 2시간
메모리	5일간의 활동량 저장
디스플레이	터치스크린 OLED 128*32픽셀
센서	3축 가속도계
작동 온도	영하 20° C ~ 영상 40° C
방수	IP67
국제 보증	1년

WARNING

ⓘ Connecting the charging cable improperly may cause serious damage to the device. Any damage caused by misuse is not covered by the warranty. Unplug the cable after ZeFit² is fully charged.

ⓘ ZeFit² unit and charging dock contain strong magnets that may interfere with pacemakers, credit cards, watches and other magnet-sensitive objects. If you use a pacemaker or any other electronic medical device, please consult your physician before wearing or handling ZeFit².

ⓘ This product is not a medical device and should not be used to diagnose or treat any medical condition.

ⓘ This product is in compliance with the IP rating IP67. IP67 indicates that the product is resistant against dust ingress and water ingress up to 1 meter of submersion in still tap water at room temperature, for a maximum duration of 30 minutes.

ABOUT THIS MANUAL

The features of ZeFit² and the contents of the user manual are subject to change. To get the latest instructions on how to use this product, please refer to the online user manual available on www.mykronoz.com

SUPPORT

If you have any question or require assistance regarding our product, please visit www.mykronoz.com/support/ or email us at support@mykronoz.com

ATTENTION

Un mauvais branchement du câble de chargement peut causer de graves dommages à l'appareil. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie. Débranchez le câble après une charge complète de ZeFit².

ZeFit² et son socle de charge contiennent des aimants puissants qui peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, cartes de crédit, les montres et autres objets magnétiques sensibles. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical électronique, veuillez consulter votre médecin avant de porter ou de manipuler ZeFit².

Ce produit n'est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer ou traiter une condition médicale.

Ce produit est en conformité avec l'indice de protection IP IP67. IP67 indique que le produit est résistant à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre en immersion dans l'eau du robinet à la température ambiante, pour une durée maximale de 30 minutes.

À PROPOS DE CE MANUEL

Les fonctionnalités de ZeFit² et le contenu du manuel de l'utilisateur sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les dernières instructions sur l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au manuel disponible en ligne sur www.mykronoz.com

SUPPORT

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide concernant votre produit, veuillez consulter la page www.mykronoz.com/support/ ou nous envoyer un e-mail à l'adresse support@mykronoz.com

ADVERTENCIA

! Si el cable de carga se conecta de forma incorrecta, el dispositivo podría resultar gravemente dañado. La garantía no cubre los daños ocasionados por un uso incorrecto. Desconecte el cable cuando ZeFit2 se haya cargado completamente.

! La base de carga y la unidad ZeFit2 contienen potentes imanes que pueden interferir con marcapasos, tarjetas de crédito, relojes y demás objetos sensibles a los imanes. Si utiliza un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico electrónico, consulte con su médico antes de llevar o de manipular ZeFit2.

! Este producto no es un dispositivo médico y no debe utilizarse para diagnosticar ni tratar ningún estado de salud.

! Este producto está conforme al grado de protección IP67. IP67 indica que el producto es resistente a la entrada de polvo y agua hasta 1 metro de inmersión en agua de grifo a temperatura ambiente, durante un máximo de 30 minutos.

ACERCA DE ESTE MANUAL

Las características de ZeFit2 y el contenido del manual de usuario pueden ser modificados. Para obtener las últimas instrucciones sobre cómo usar este producto, consulte el manual del usuario en línea disponible en www.mykronoz.com

SOPORTE

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia en relación con nuestro producto, visite www.mykronoz.com/support/ o envíenos un correo electrónico a support@mykronoz.com

AVVERTENZA

Un errato collegamento del cavo di carica può causare gravi danni al dispositivo. La garanzia non copre i danni derivanti da utilizzo improprio. Scollegare il cavo quando la carica di ZeFit2 è completa.

ZeFit2 e la culla di carica contengono potenti calamite che possono interferire con pacemaker, carte di credito, orologi e altri oggetti sensibili. Se si utilizza un pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico elettronico, si prega di consultare un medico prima di indossare o manipolare ZeFit2.

Questo prodotto non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato per diagnosticare o trattare condizioni patologiche.

Questo prodotto è conforme alla classificazione IP IP67. Il grado di protezione IP67 indica che il prodotto è ermetico alla polvere e all'acqua fino a 1 metro di immersione nell'acqua del rubinetto, a temperatura ambiente, per una durata massima di 30 minuti.

INFORMAZIONI SUL MANUALE

Le funzionalità di ZeFit2 e i contenuti del manuale di istruzioni sono soggetti a modifiche. Per ottenere le istruzioni più aggiornate sull'uso del prodotto, consultare il manuale online disponibile su www.mykronoz.com.

ASSISTENZA

In caso di dubbi o per assistenza sul prodotto, consultare www.mykronoz.com/support o inviare una e-mail a support@mykronoz.com.

ACHTUNG

! Falls das Ladekabel nicht richtig angeschlossen wird, kann das Gerät schwer beschädigt werden. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Ziehen Sie das Kabel heraus, wenn ZeFit2 komplett aufgeladen ist.

! Die ZeFit2-Einheit und die Ladestation enthalten starke Magnete, die gegebenenfalls Herzschrittmacher, Kreditkarten, Uhren und sonstige magnetempfindliche Gegenstände stören können. Falls Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektromedizinische Geräte benutzen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie ZeFit2 tragen oder damit hantieren.

! Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät und darf nicht zur Diagnose oder Behandlung von Krankheiten benutzt werden.

! Dieses Produkt entspricht der Schutzart IP67. IP67 gibt an, dass das Produkt sicher vor Staub und gegen zeitweiliges Untertauchen, bis zu 30 Minuten in maximal 1 Meter Tiefe, geschützt ist.

ÜBER DIESES HANDBUCH

Die Merkmale von ZeFit2 und der Inhalt des Benutzerhandbuchs können abgeändert werden. Schauen Sie bitte, die aktuellsten Anweisungen, in Bezug auf die Nutzung dieses Produkts, im Online-Benutzerhandbuch nach, unter: www.mykronoz.com

HILFE

Falls Sie in Bezug auf unser Produkt Fragen haben oder Hilfe benötigen, begeben Sie sich bitte auf www.mykronoz.com/support/ oder schicken Sie uns eine E-Mail an support@mykronoz.com.

WAARSCHUWING

! Het onjuist aansluiten van de oplaadkabel kan ernstige schade aan het apparaat veroorzaken. Elke schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie. Verwijder de oplaadkabel als de ZeFit2 volledig is opgeladen.

! Het ZeFit2 apparaat en de lader bevatten sterke magneten die interferentie kunnen veroorzaken met pacemakers, kredietkaarten, horloges en andere magneetgevoelige voorwerpen. Indien u een pacemaker gebruikt of enig ander elektronisch medisch apparaat, gelieve uw arts te raadplegen vóór u de ZeFit2 draagt of gebruikt.

! Dit product is geen medisch apparaat en mag niet worden gebruikt voor diagnose of behandeling van een medisch probleem.

! Dit product voldoet aan de IP rating IP67. IP67 geeft aan dat het product stofdicht is en beschermd tegen onderdompeling tot 1 meter diep in stil leidingwater op kamertemperatuur, voor maximum 30 minuten.

OVER DEZE HANDLEIDING

De kenmerken van ZeFit2 en de inhoud van de handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Voor de nieuwste instructies met betrekking tot het gebruik van dit product, verwijzen wij u naar de online gebruikershandleiding die beschikbaar is op www.mykronoz.com

ONDERSTEUNING

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met betrekking tot onze producten, kunt u terecht op www.mykronoz.com/support of een e-mail sturen naar support@mykronoz.com

ADVERTÊNCIA

! A ligação incorreta do cabo de carregamento pode causar graves danos ao dispositivo. Os danos causados por uso indevido estão excluídos da garantia. Desligue o cabo, depois que o ZeFit2 estiver completamente carregado.

! A unidade ZeFit2 e a dock de carregamento contêm ímanes potentes que podem afetar o desempenho de estimuladores cardíacos (pacemakers), cartões de crédito, relógios e outros objetos sensíveis ao campo magnético dos ímanes. Se for portador de um estimulador cardíaco ou de qualquer outro dispositivo médico eletrônico, consulte o seu médico antes de usar ou manusear o ZeFit2.

! Este produto não é um dispositivo médico, e não deve ser usado para diagnosticar ou tratar qualquer condição médica.

! Este produto está em conformidade com o grau de proteção IP67. IP67 indica que o produto é resistente à penetração de poeira e água, até 1 metro de imersão em água da torneira à temperatura ambiente, durante no máximo 30 minutos.

ACERCA DESTE MANUAL

As funcionalidades do ZeFit2 e o conteúdo do manual do utilizador estão sujeitos a alterações. Para obter as instruções mais recentes sobre como utilizar este produto, consulte o manual do utilizador disponível online em www.mykronoz.com

SUPORTE

Para esclarecer dúvidas ou obter assistência acerca do nosso produto, visite www.mykronoz.com/support/ ou contacte-nos por e-mail no endereço support@mykronoz.com

|| Nieprawidłowe podłączenie przewodu ładującego może być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, których przyczyną jest nieprawidłowe użytkowanie. Gdy ZeFit2 osiągnie poziom pełnego naładowania, odłącz przewód.

|| Urządzenie ZeFit2 i stacja ładująca zawierają silne magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, kart kredytowych, zegarków i innych przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego. Jeśli używasz rozrusznika serca lub innego elektronicznego wyrobu medycznego, przed noszeniem czy używaniem urządzenia ZeFit2 skonsultuj się ze swoim lekarzem.

|| Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie może być używany do diagnozowania ani leczenia jakichkolwiek stanów medycznych.

|| Produkt jest zgodny ze stopniem ochrony IP67. Klasa ochrony IP67 oznacza, że produkt jest odporny na przedostawanie się kurzu i wody w przypadku zanurzenia do głębokości 1 metra w wodzie nieruchomej w temperaturze pokojowej, maksymalnie przez 30 minut.

INFORMACJE O TYM PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA

Funkcje urządzenia ZeFit2 i treści podręcznika użytkownika mogą ulec zmianie. Najnowsze instrukcje dotyczące użytkowania tego produktu można znaleźć w podręcznikach użytkownika online w witrynie www.mykronoz.com

POMOC TECHNICZNA

W razie pytań lub konieczności uzyskania pomocy związanej z produktem zapraszamy na stronę www.mykronoz.com/support lub prosimy o kontakt pod adresem support@mykronoz.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение зарядного кабеля может привести к серьезному повреждению устройства. Любое повреждение, вызванное неправильным использованием, не покрывается гарантией. Отключайте кабель после того, как ZeFit2 зарядится полностью.

Устройство ZeFit2 и зарядная док-станция содержат сильные магниты, которые могут создавать помехи для кардиостимуляторов, кредитных карт, часов и других предметов с высокой чувствительностью к магнитному полю. Если вы пользуетесь кардиостимулятором или другим электронным медицинским прибором, проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем надевать часы ZeFit2 или использовать их.

Данное изделие не является медицинским прибором. Запрещается использовать его в диагностических целях или для лечения какого-либо заболевания.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

Данное изделие соответствует классу IP-защиты IP67. Класс IP67 указывает на защищенность изделия от проникновения пыли или влаги при погружении его на 1 метр в спокойную воду комнатной температуры на не более чем 30 минут.

Функции ZeFit2 и содержимое руководства пользователя могут меняться. Обновленные инструкции по использованию этого изделия можно найти в онлайн-руководстве пользователя, доступном на сайте www.mykronoz.com

ПОДДЕРЖКА

Если у вас возникли вопросы или необходима помощь относительно нашей продукции, посетите сайт www.mykronoz.com/support/ или отправьте нам электронное письмо по адресу support@mykronoz.com

警告

⚠ 不當連接充電線會導致裝置嚴重損壞。因錯誤操作而造成的損壞不予保固。ZeFit2 充滿電後，請拔出充電線。

⚠ ZeFit2 裝置和充電座的磁場較強，可能會干擾心律調節器、信用卡、手錶及其他磁體敏感物品。若您有使用心律器或任何其他電子醫療裝置，則在配戴或使用 ZeFit2 前請先諮詢您的醫師。

⚠ 該產品非醫療裝置，不得用於診斷或治療任何醫療狀況。

⚠ 本產品符合 IP67 防護等級。IP67 表示該產品可防塵和防水，可在室溫下的一米深的自來水中浸沒最長 30 分鐘。

關於本手冊

若 ZeFit2 功能和使用者的手冊內容有更動時，要獲得最新的產品使用方法說明，請參閱線上使用者手冊：www.mykronoz.com

支援

若您對我們的產品有任何疑問，或需要協助，請瀏覽 www.mykronoz.com/support/ 或向我們發送郵件 support@mykronoz.com

警告

⚠ 充電ケーブルを正しく接続していない場合、デバイスに深刻な損傷を与える危険があります。誤用によって生じる損害は保証の対象外です。ZeFit2をフル充電した後は、ケーブルを抜いてください。

⚠ ZeFit2 ユニットと充電ドックは強力な磁気を発生し、ペースメーカー、クレジットカード、時計、その他磁気に敏感なオブジェクトの作動を妨害する可能性があります。ペースメーカーやその他の電子医療機器を使用している場合は、ZeFit2を身に付けて使用する前に医師に相談してください。

⚠ 本製品は医療機器ではありません。診断や治療目的に使用しないでください

⚠ この製品は、IP保護階等級 IP67 に準拠します。IP67等級は、製品が、ほこりや水の侵入に対して常温1mの水深で最大30分の耐性を保持していることを示します。

本マニュアルについて

ZeFit2の機能とユーザーマニュアルの内容は変更される場合があります。この製品の使用する最新情報は、www.mykronoz.comで利用可能なオンラインユーザーマニュアルを参照してください。

サポート

当社の製品についての質問・ご要望は、www.mykronoz.com/support/をご覧ください。またはメールでsupport@mykronoz.comまでお問い合わせください。

ข้อควรระวัง

การเชื่อมต่อสายชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออุปกรณ์ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ผิดประเภทนั้นไม่ได้อยู่ในการรับประกัน ถอดสายไฟหลังจาก ZeFit2 ชาร์จเต็มแล้ว

เครื่อง ZeFit2 และช่องชาร์จไฟมีสนามแม่เหล็กแรงสูงที่อาจรบกวนการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ บัตรเครดิต นาฬิกา และวัตถุแม่เหล็กที่สำคัญอื่น ๆ หากคุณใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อื่น ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนที่จะสวมใส่หรือใช้สาย ZeFit2

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ควรใช้ในการวินิจฉัยหรือรักษาภาวะทางการแพทย์ใด ๆ

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานพิกัด IP IP67 IP67 แสดงให้เห็นว่าสินค้านี้ทนฝุ่นและทนน้ำเข้าได้ลึกถึง 1 เมตรเมื่อจมน้ำในน้ำนิ่งที่อุณหภูมิปกติ ในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คุณสมบัติของ ZeFit2 และเนื้อหาของคู่มือการใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้คำแนะนำล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้านี้ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่ www.mykronoz.com

การสนับสนุน

หากคุณมีคำถามใด ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของเรา กรุณาเยี่ยมชม www.mykronoz.com/support/ หรือส่งอีเมลไปที่เราที่ support@mykronoz.com

경고

충전케이블을잘못연결하면기기에심각한손상이발생할수있습니다.잘못된사용방법으로인한손상은 보증 서비스가 적용되지 않습니다. ZeFit2의 충전이 완료되면 케이블을 뽑아 두시기 바랍니다.

ZeFit2 유닛 및 충전 도크는 강한 자석을 포함하고 있어 심장박동기, 신용카드, 시계 및 기타 자성에 민감한 물체의 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 심장박동기 또는 기타 의료 전자기기를 사용할 경우, ZeFit2 을 착용하거나 다루기 전에 의사와 상담하시기 바랍니다.

본 제품은 의료 기기가 아니며, 의학 상태를 진단하거나 치료하는 데 본 제품을 사용할 수 없습니다.

본 제품은 IP67 등급을 획득했습니다. IP67은 본 제품이 방진 기능을 갖추었으며 실온 상태의 일반 수돗물 수심 1m까지 최대 30분간 침수 시 방수 기능을 제공함을 의미합니다.

본 설명서에 대해

ZeFit2의 사양 및 본 사용 설명서의 내용은 변경될 수 있습니다. 본 제품의 사용법에 관한 최신 정보는 www.mykronoz.com 웹사이트에서 제공하는 온라인 사용 설명서를 참고하시기 바랍니다

고객 지원

제품 관련 문의 사항이 있거나 도움이 필요하신 경우, www.mykronoz.com/support/ 웹사이트를 방문하시거나 support@mykronoz.com으로 이메일을 보내주시기 바랍니다

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the device, read these instructions carefully.

- ZeFit² has one built-in battery. Do not disassemble the battery on your own. KRONOZ LLC is not responsible for any damage or personnel injury caused by the removal of the battery or any component.
- This device is not waterproof so keep it away from all sources of heat or humidity. Do not use it near sink or other wet areas. Do not immerse the product in any liquid other than water. Do not immerse the product in salt water. Do not swim wearing this product. Do not use the product underwater.
- Charge the battery in a cool, ventilated room. Excessive temperature during charging could cause heat, smoke, fire or deformation of the battery or even explosion.
- Avoid excessive temperatures. Do not expose this device to excessive smoke, dust sand, or direct sunlight for an extended period of time.
- Do not open, crush, bend, deform, puncture or shred secondary cells or batteries. In the event of a battery break or leak, prevent battery liquid contact with skin or eyes. If this happens, immediately flush the areas with water (do not rub the eye) or seek medical help.

- Do not short-circuit. Short-circuiting can occur when a metallic object, such as coins, causes direct connection of positive and negative terminals of the battery. Short-circuiting may damage the battery.
- Do not use batteries that have been damaged or have been exhausted.
- Keep the batteries out of children's reach and in a safe place to prevent danger.
- Do not dispose of batteries in fire as they may cause explosion. Dispose of used batteries in accordance with your local regulations (such as recycling). Do not dispose as household waste.
- Use only the USB cable supplied to charge this battery. Do not charge for more than 24 hours.
- KRONOZ LLC is not responsible for any damage caused by improper use of the device.

REGULATORY NOTICES

USA



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC NOTICE

This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:

- Reposition the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AA7D-ZEFT2

CANADA

INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

IC: 12131-ZEFT2

EUROPEAN UNION CE DIRECTIVE



Declaration of conformity with regard to the EU Directive 1999/5/EC.

Kronoz LLC hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The complete declaration of conformity is available on request via our customer service: support@mykronoz.com

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 1999/5/CE.

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: support@mykronoz.com



DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

©2015 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China

MYX KRONOZ
MORE THAN TIME

www.mykronoz.com

© 2015 KRONOZ LLC. Tous droits réservés