



Philips LED
Lamp

8W-5W-2W (60W)

E27
Warm/Erg warm/Extra warm
Niet-dimbaar

8718696588840



Eén lamp, drie lichtinstellingen

Geschikt voor uw huidige schakelaar

Soms wilt u de sfeer aanpassen aan wat u doet. Met een Philips SceneSwitch LED-lamp kunt u eenvoudig de lichtstanden veranderen met uw huidige schakelaar. U hebt geen dimmer of aanvullende installatie nodig.

Kies voor licht van topkwaliteit

- Meer informatie over licht

Light beyond illumination

- Drie lichtinstellingen van 2700 K, 2500 K en 2200 K
- Geen dimmer of extra installatie nodig
- De lamp kan de laatst gekozen instelling onthouden
- Hiermee zet u de lamp terug naar de standaard fabrieksinstelling

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Geen UV of infrarood

Kies voor een duurzame oplossing

- Lange levensduur van lampen - tot 15 jaar
- Beter voor uw portemonnee en het milieu

PHILIPS

Kenmerken

Meer informatie over licht



Kleurtemperatuur: licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren warm en rustgevend licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde koeler en energiekeker licht produceren. CRI: De kleurweergave-index (CRI) wordt gebruikt om het effect van een lichtbron op de kleurweergave te beschrijven. Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van 100. De CRI van de LED-lampen van Philips ligt altijd hoger dan 80, zodat kleuren echt en natuurlijk worden weergegeven.

Drie lichtinstellingen

Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren warm en gezellig licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde energiekeker licht produceren. Met deze nieuwe SceneSwitch-lampen kunt u van functionele verlichting naar natuurlijk licht naar een gezellig, warm dimlicht schakelen. Lichtniveaus kunnen worden gewijzigd van 100% naar 40% naar 10%. Nu kunt u uw kamer eenvoudig aanpassen aan verschillende taken of uw stemming.

Direct klaar voor gebruik



Levert direct uit de doos een scala aan geweldige lichtscènes, één voor elke behoefte en stemming. De intelligentie zit in de lamp zelf, dus er is geen dimmer of andere extra installatie vereist. Vervang uw lamp door deze SceneSwitch-lamp en wissel van scène met uw bestaande muurschakelaar. Met minimale investering en moeite geniet u van het maximale comfort. Nu kunt u gemakkelijk de sfeer afstemmen op uw bezigheden en uw stemming.

Reset (SceneSwitch)



Indien er meerdere lampen worden gebruikt die niet meer zijn gesynchroniseerd, schakelt u de verlichting binnen 1 seconde in en weer uit om de lampen terug te zetten naar de standaard fabrieksinstelling.

Automatisch geheugen (SceneSwitch)



Deze SceneSwitch-lamp heeft een ingebouwde geheugenchip die uw laatst gekozen lichtinstelling onthoudt als de verlichting langer dan 6 seconden is uitgeschakeld. Als u niet vaak tussen activiteiten wisselt, staat het licht in uw favoriete modus wanneer u het inschakelt.

Gemiddelde levensduur is 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Specificaties

Lampkenmerken

- Vorm: Lamp
- Fitting: E27
- Dimbaar: Nee
- Voltage: 220 - 240 V
- Wattage: 8W-5W-2W
- Wattage-equivalent: 60W

Energieverbruik

- Energiezuinigheidslabel: A+
- Energieverbruik per 1000 uur: 8W-5W-2W kWh

Lichtkenmerken

- Lichtopbrengst: 806-320-80 lumen
- Kleur: Warm/Erg warm/Extra warm
- Kleurtemperatuur: 2700-2500-2200 K
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Starttijd: <0,5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Toepassing: Zacht licht

Prestaties

- Levensduur van lamp: 15.000 uur
- Aantal schakelcycli: 100000
- Lumen-onderhoudsfactor: 0,7
- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur per dag): 15 jaar

Lampafmetingen

- Hoogte: 111 mm
- Breedte: 61 mm

Overige kenmerken

- Hoeveelheid kwik: 0 mg
- Vermogensfactor: 0,5
- Stroomsterkte lamp: 100 mA
- Collectie: SceneSwitch
- Lampclassificatie, risicogroep: RG0

Gemeten waarden

- Gemeten verbruik: 8-5-2 W
- Gemeten lichtstroom: 806-320-80 lm
- Gemeten levensduur: 15.000 uur

